

# 唐音手机直播补光灯主播美颜嫩肤拍照神器拍摄专用灯光灯打光灯摄影自拍美颜灯抖音便携支架

产品名称	唐音手机直播补光灯主播美颜嫩肤拍照神器拍摄专用灯光灯打光灯摄影自拍美颜灯抖音便携支架
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	245.00/个
规格参数	可用于:手机直播 选配:桌面支架
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 四、安装、调试

#### 1、电源及控制信号联接

将灯体上盖电源插头分别与电源（AC220V ± 10% 50Hz）并联连接即可。

#### 2、安装

有三种安装方式可供客户根据自身实际情况参考选用。

方式1) 吊挂安装框架，嵌入式放置灯体

先参照表2装饰天花板开孔尺寸，在装饰天花板上开孔。

在灯体框架的四角上有四个吊孔，供安装吊挂用。具体安装由客户自己选用吊挂方式及材料，先在天花板/顶棚上参照表2安装框架吊挂环尺寸装定好吊挂器材，选用参考材料：铁丝、钢丝绳、铁链子、丝杆挂钩。

方式2) 在龙骨架上用螺钉固定安装嵌入式放置灯体

若龙骨架足够牢固，能够承起十倍灯具重量能力，也方便安装，可采用该安装方式。

先参照表2装饰天花板开孔尺寸，在装饰天花板上开孔。

在灯体框架的四个侧边上用M5×35的十字槽沉头自攻螺钉将灯体固定在天花上。

### 方式3) 直接吊挂灯体

该安装方式适合于装饰天花板开孔比较困难的客户。特别是装饰天花板为石膏板的，装饰安装条又不能拆卸的，可选用这种安装方式。

在灯体的四个角有四个孔是用来吊挂灯体的。将石膏板拆卸下来。请参照表2灯体吊挂孔尺寸安装好吊挂件。

## 3、安装/更换灯管

在安装灯管时\*\*灯必须在上升到\*\*\*位置，同时关断电源，避免意外事故；注意：\*\*\*安装灯管时请先撕去紧贴在反光碗上的一层保护膜，否则会影响光效；手持灯管插头，先将灯管另一端卡在“几”字形的弹片卡座中；再抓住灯管插头用力按入管座中，这时可以听到“嘣”一声，表示灯管以装入插座中，请检查灯管是否卡牢。更换灯管：先用力按下管座上的红色按钮，再抓住灯管插头用力往外拉。

## 4、数码显示说明及调整方法：

“L-01”：表示该灯具处在待机状态，灯号确定为01号；

“n-01”：表示该灯具处在灯号调整状态，且灯号为01，按 键可上下调整，调整数值在01-99之间；

“1H45”：表示该灯具处在角度调整状态，且下翻时间为45秒，按 键可上下调整，建议调整数值在40-50之间；

“1U13”：表示该灯具处在上翻调整状态，且上翻保护为13，按 键可上下调整，建议调整数值在11-15之间；

“2H01”：表示该灯具处在单键选号操作模式；“2H02”：表示该灯具处在双键选号操作模式；按键可完成切换；

“LL01”：表示该灯具在双键选号操作模式下，已选定01号灯具。

## 5、功能切换方法：

调整灯号：在灯具待机状态下，长按面板功能键则进入灯号调整界面，再按功能键则记忆退出进入待机状态；

调整翻转角度：在灯具待机状态下，长按面板功能键则进入灯号调整界面，同时按功能键+右侧 键，界面保持不变，再按功能键依次进入1H、1U及2H三个功能界面，选择需要调整的界面进行参数修改（具体修改方法见4），修改完毕反复按功能键直到进入待机界面。

## 6、遥控器操作方法：

单键选号操作：按下数字键1-15可选择该灯号灯具并开始上翻/下翻动作 再按该动作停止 再按改为下翻/上翻动作 再按该动作停止，若灯具在正常使用时因保护限位停止该动作，再按键则执行反向动作，此操作适用于编号1-15台灯具；

双键选号操作：需提前在功能菜单里切换\*\*\*双键选号操作模式，按数字键0、1、2...9分别表示0+、10+、20+...90+等十位数值，此时数码显示屏关闭，再按数字键1—9则可选择该灯号个位数值，并完成灯具选号；按动1键开始灯具上翻/下翻动作 再按该动作停止 再按改为下翻/上翻动作 再按该动作停止，若灯具在正常使用时因保护限位停止该动作，再按键则执行反向动作。