

NDS3340A 4合1 QAM调制器

产品名称	NDS3340A 4合1 QAM调制器
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NDS3340A
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

产品详情

型号 NDS3340A

概述

nds3340a 4合1 qam调制器是德芯公司新开发的高性能高集成qam调制器。该设备集成了多达4路的qam调制载波输出，支持4路asi输入或者dvb-s/dvb-s2/dvb-c/dvb-t标准的rf输入(可选内置tuner)，经4路独立的编码调制后直接射频输出，具有优异的射频输出性能。

该设备支持本地和远程配置调制参数，可代替独立的4台qam调制器使用，有效降低运营商的成本及空间。

主要特性

- 2 完全支持en300 429/itu-t j.83a
- 2 4个邻频率qam载波
- 2 4路asi输入，支持188/204字节ts包
- 2 dvb-s/dvb-s2/dvb-c/dvb-t射频输入可选
- 2 支持精确pci调整
- 2 支持16qam、32qam、64qam、128qam、256qam调制星座
- 2 符号率调节范围1.0mbps~7.0mbps

- 2 支持si编辑功能
- 2 射频输出频率30mhz~1000mhz , 1khz步进
- 2 射频输出电平 -16dbm~0dbm , 0.5db步进
- 2 优异的射频输出性能mer 40db
- 2 支持液晶&按键操作
- 2 支持网络管理(nms)

技术指标

输入	4路asi输入 , bnc接口	
	dvv-s/dvb-s2/dvb-c/dvb-t射频输入可选	
调制参数	qam通道	4
	调制标准	en300 429/itu-t j.83a
	符号率	1.0~7.0mbps , 1kbps步进
	调制星座	16、 32、 64、 128、 256qam
	fec	rs(204, 188)
射频输出	接头	f头 , 75 阻抗
	频率范围	30~1000mhz , 1khz步进
	输出电平	-16dbm~0dbm(每个载波) , 0.5db步进
	mer	40db
	aclr(邻频道泄漏比)	-60 dbc
系统	支持液晶&按键操作 , 网络管理(nms) , 中英文操作界面 可通过网络进行软件升级	
通用	尺寸(宽x长x高)	482mm × 455mm × 44.5mm
	重量	3.2kg
	温度范围	0~45 (工作) , -20~80 (存储)
	电源要求	ac 110v ± 10% , 50/60hz 或 ac 220v ± 10% , 50/60hz
	功耗	25w