

# 贵州人行道闸 工地实名制通道 人员进出闸机 道闸门门禁厂家

产品名称	贵州人行道闸 工地实名制通道 人员进出闸机 道闸门门禁厂家
公司名称	贵州易智汇网络科技有限公司
价格	999.00/套
规格参数	定制:定制 定制:定制 定制:定制
公司地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路41号附2号
联系电话	13639136153

## 产品详情

贵阳门禁系统安装工程布线应符合..规定；电气安装工程施工及验收规范；和..发布相关规范和法规。管道或线槽的穿线应在建筑抹灰和地面工程完成后进行。穿线前，应清除管道或线槽内的积水和杂物。

门禁系统不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管道或线槽的同一槽内。电线在管道或线槽中，不应有接头或扭结。电线的接头应焊接在接线盒内或与端子连接。小截面系统连接可拼接，拼接圈数应在五圈以上，并用绝缘胶带包裹。

管道穿过建筑物变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）时，应采取补偿措施，导线穿过变形缝的两侧应留有适当的余量进行固定。

接线盒内的接线端子应压接或有锡焊点的接线板，接线端子应有相应的标签。

门禁控制器应安装牢固，不得倾斜，并应有明显标志。安装在轻质隔墙上时，应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线应布线整齐，避免交叉，电缆芯线和部分电线应固定牢固，并标明编号，图纸不易褪色；接线板和每个接线端子，接线不应超过两个；电缆芯线应留有不少于20cm的边距；电线应捆绑成束；引出线穿好后，应堵在进水管处。

门禁控制器的主电源引入线应直接与电源相连，严禁电源插头，并应明确标明主电源；门禁控制器接地牢固，标记清晰。

监控室接地母线的走线及规格应符合设计要求。施工应符合以下规定：接地母线表面应完整，无明显损伤和残留助焊剂渣，铜带母线应平整、光滑、无毛刺，绝缘层无老化裂纹；接地母线应敷设在接地槽或电缆上。过道固定在机架槽的外侧。母线应平整，不得歪斜或弯曲。