

青鸟JBF62D-31输入接口模块

产品名称	青鸟JBF62D-31输入接口模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62D-31 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF62D-31输入接口模块

一、概述

JBF62D-31输入接口模块是青鸟消防开发的应用于防火门系统的现场部件。登记为常闭门时，通过输入接口模块监视门磁开关的状态进而可以实现监视常闭防火门的状态；登记为输入接口时，可用于接收无源触点反馈信号作为报警信号使用。

二、JBF62D-31输入接口模块功能特点

内置微处理器。

采用SMT表面贴装工艺。

工作电压范围广，可在DC13-28V范围内正常工作。

通信采用二总线技术，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m。

施工中建议使用双绞线，导线截面积不小于1.5mm²。

采用青鸟消防自主研发的朱鹮芯片，抗干扰能力强，稳定性高。

电子编码方式，可通过专用电子编码器编址或防火门监控器在线编址。

采用易于客户施工、维护的插拔式结构。先安装底座，线路检查完成后再装主体进行开通调试。
具备状态监测和多种故障检测功能。

三、JBF62D-31输入接口模块接线图

L1（端子1）、L2（端子2）：接回路总线，无极性；

输入功能----登记为常闭门时：

AS1（端子6）、AS2（端子7）：接应答（无源触点）。

连接在AS1和AS2上的闭门器或门磁开关的动合端必须串联10K 终端电阻。

接线示意图如下：

JBF62D-31输入接口模块接线图

输入功能----登记为输入接口时：

连接在AS1和AS2上的闭门器或门磁开关的动合端必须并联10K 终端电阻。