

# 全国承接HP MSA P2000 G3存储故障问题处理

产品名称	全国承接HP MSA P2000 G3存储故障问题处理
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	HP:MSA P2000 存储故障:控制器故障 存储ip:改控制器ip
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

## 产品详情

丢失管理地址，需要修改地址登录SMU进行管理。

1.参考截图连接管理机和控制器。

2.到HPE网站下载管理口驱动 HP MSA 1040/2040 and P2000 G3 USB Driver ，安装到管理机。

3.通过超级终端访问控制器，终端参数 波特率115,200/数据位8/奇偶无/结束位1/流量控制无。

4.使用show network命令查看当前管理地址。参数说明：

IP Address 网络端口 IP 地址 Gateway 网络端口网关 IP 地址 Subnet Mask  
网络端口 IP 子网掩码 MAC Address 控制器的唯一介质访问控制地址 Addressing  
Mode Manual：手动（静态）设置的网络设置 DHCP：用于设置网络参数的 DHCP

5.使用set network命令修改地址。

语法自动设置两个控制器的 IP 值： set network-parameters dhcp 手动设置一个控制器的 IP  
值： set network-parameters [ip address] [netmask netmask] [gateway  
gateway] controller a|b 参数dhcp 指定要使用 DHCP 设置这两个控制器的 IP  
值。 ip address 可选。端口的 IP 地址。 netmask netmask 可选。端口的 IP

子网掩码。 gateway gateway 可选。端口的网关 IP 地址。 controller a|b 指定是否将设置应用于控制器 A 或 B。 示例使用 DHCP 设置网络端口 IP 值： # set network-parameters dhcp Success: Command completed successfully. - Request to set network parameters has been initiated. 手动设置控制器 A 的网络端口 IP 值（如启用，将禁用两个控制器的 DHCP）： # set network-parameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 controller a Success: Command completed successfully. - Request to set network parameters has been initiated.

6.restartmc both 重启双控制器管理控制器。

1.登录异常可以使用restartmc a/b/both 进行修复。

2.设置过程如果提示需要输入密码，尝试admin/admin.

3.部分操作系统如果没有超级终端工具，可以尝试其他三方工具进行设置。