

Johnson江森JKM-M300CJC输出模块

产品名称	Johnson江森JKM-M300CJC输出模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:JKM-M300CJC 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Johnson江森JKM-M300CJC输出模块

一，概述

JKM-M300CJC 输出模块用于智能型两线制系统，可通过内置的十进制编码开关设置本模块地址。本模块可通过切换直流或音频信号（可达80VRMS）来应用。本模块也可监视负载线是否正常、开路或短路并将其状态反馈给控制器。它还可提供两组空余端子作容错设计并有一个受控制器控制的LED 指示灯。

二，连线

注意：所有的连接线必须满足当地的法律、法规及有关条例的要求。当在没有功率限制的场合使用控制模块时，必须使用CB500 型隔架，以满足有关标准的要求使有功率限制以及没有功率限制的端子及连线分开。CB500 型隔架必须置入 100mm见方，深50mm的预埋盒（见图2A）。有功率限制的连线必须置入隔架的扇形分隔孔内。

- 1、模块的接线必须按照设计图纸和图3~6的接线所示。
- 2、按图纸设置模块地址。
- 3、按图2A，将模块固定在预埋盒内。

注意：当JKM-M300CJC 用于火警电话系统时，应按图1B 所示位置去掉产品背面的跳线（J1）。本模块不提供接线监视功能。

五，整流二极管说明

如图3左半部分所示，被控制设备内部须接有二极管。若无，须在外部串接相应的整流二极管。根据被控设备的电流参数选择相应的整流二极管。以下二极管仅供参考：

1) 型号1N4003：正向电流1A；

警告：所有的继电器开关触点出厂时被设置为监控状态（常开），但触点可能在运输过程中改变为报警联动状态（常闭）。为了确保开关触点处于正确状态，在连线外控设备前，保证模块已与控制器进行通讯并使触点处于监控状态。