

能美FRR28ZZ-SL4输入输出用中继模块（1地址/4分地址）

产品名称	能美FRR28ZZ-SL4输入输出用中继模块（1地址/4分地址）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:FRR28ZZ-SL4 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

能美FRR28ZZ-SL4输入输出用中继模块（1地址/4分地址）

一，技术指标：

执行标准：GB116806—2006

额定电压：主信号线回路DC24V 联动控制回路DC24V

工作电流：0.25mA

回路数：4回路/1地址

联动设备控制电流：2A以下/回路、DC 24V(4回路合计不超过2A)

应答信号电压：无电压闭合接点输入

外线连接方式：插线式端子(配线范围;单芯直径0.5—1.5mm)

使用温度范围：-20 ~50

重量：约184g

二，产品特性：

能美输出模块、输入模块具有一地址四回路模块。该模块在总线回路中只占一个地址，可以连接四路现场设备，并可以分别进行联动编程、信息显示。

使用FRR28ZZ-SL4模块可有效增加总线回路容量，同时该模块尺寸小于四个单回路模块，在模块箱布置时可减少模块箱数量。

SL4型有电压输入输出模块内置微处理器，逻辑控制单元及一个输入输出单元，模块可以使用地址设定器来设定其独立的地址，参加系统编程联动。输出端口输出OC24V电压和ZA以下电流，输入端口接受来自别的无源常开触点的闭合反馈信号(反馈模块输出的OC24V正电位)。

同时，能监视端末的断线故障。对感性负载，如继电器需接反向保护二极管。二极管参数要求：耐压220V，正反电流1A。

三，接线图：

能美FRR28ZZ-SL4有电压输入输出模块端子接线图

能美FRR28ZZ-SL4有电压输入输出模块接线端子示意图