

# 12kw三相汽油发电机 静音发电机

产品名称	12kw三相汽油发电机 静音发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

12kw三相汽油发电机 静音发电机，

汽油发电机启动时，将点火开关至起动档，起动机无转动征状。此时应先检查灯光，如正常，应进行下列检查；

1检查点火开关是否能导通起动线路，点火开关至起动机断电器导线连接是否可靠，继电器是否损坏、触点是否严重烧蚀等。

2检查起动机磁力开关触点是否烧蚀或调整不当而影响线路导通。

在检查灯光时，若很昏暗，应进行如下检查：1检查蓄电池桩头与导线连接是否可靠，电压是否正常。

2起动机内部故障。如严重短路、转子发卡等。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 ( db ) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

汽油发电机简介通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。