

# SIEMENS西门子南平授权代理商

产品名称	SIEMENS西门子南平授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 包装:齐全 德国:进口
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

SIEMENS西门子南平授权代理商

就以西门子 S7-1200PLC 高速计数器为主以及实例来做讲解，S7-1200 CPU 提供了多 6 个（1214C）高速计数器，其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。

可测量的单相脉冲频率高为 100KHz，双相或 A/B 相高为 30KHz，除用来计数外还可用来进行频率测量，高速计数器可用于连接增量型旋转编码器，用户通过对硬件组态和调用相关指令块来使用此功能。

### 一、高速计数器工作模式

高速计数器定义为 5 种工作模式

- 1、计数器，外部方向控制。
- 2、单相计数器，内部方向控制。
- 3、双相增 / 减计数器，双脉冲输入。
- 4、5A/B 相正交脉冲输入。
- 5、监控 PTO 输出。

每种高速计数器有两种工作状态。

- 1、外部复位，无启动输入。
- 2、内部复位，无启动输入。

所有的计数器无需启动条件设置，在硬件向导中设置完成后下载到 CPU 中即可启动高速计数器，在 A/B 相正交模式下可选择 1X(1 倍) 和 4X(4 倍) 模式，高速计数功能所能支持的输入电压为 24V DC，目前不支持 5V DC 的脉冲输入，表 8-1 列出了高速计数器的硬件输入定义和工作模式。

并非所有的 CPU 都可以使用 6 个高速计数器，如 1211C 只有 6 个集成输入点，所以多只能支持 4 个（使用信号板的情况下）高速计数器。

由于不同计数器在不同的模式下，同一个物理点会有不同的定义，在使用多个计数器时需要注意不是所有计数器可以同时定义为任意工作模式。

高速计数器的输入使用与普通数字量输入相同的地址，当某个输入点已定义为高速计数器的输入点时，就不能再应用于其它功能，但在某个模式下，没有用到的输入点还可以用于其它功能的输入监控 PTO 的模式只有 HSC1 和 HSC2 支持，使用此模式时，不需要外部接线，CPU 在内部已作了硬件连接，可直接检测通过 PTO 功能所发脉冲。

只要满足上述条件，就可以使用'上传设备作为新站（硬件和软件）'功能从在线连接的设备上将硬件配置与软件一起上传，并在项目中使用这些数据创建一个新站。

1、在项目树中选择项目名称。在'在线'(Online)菜单中，选择'上传设备作为新站（硬件和软件）'(Upload device as new station (hardware and software))。打开'将设备上传到 PG/PC'(Upload device to PG/PC) 对话框。

图1

图1.上传设备作为新站（硬件和软件）

2、在'PG/PC 接口类型'下拉列表中，选择装载操作所需的接口类型，从'PG/PC 接口'(PG/PC interface)下拉列表中，选择要使用的接口。然后单击'PG/PC 接口'(PG/PC interface)下拉列表右侧的'组态接口'(Configure interface)按钮，以修改选定接口的设置。可以通过选择相应的选项并单击'开始搜索'(Start search) 命令来显示所有兼容的设备。在可访问的设备表中，选择要上传项目数据的设备。单击'从设备上传'(Upload) 按钮。

图2

图2.将设备上传到 PG/PC

3、上载成功后，可以获取 CPU 完整的硬件配置和软件。

图3

图3.上载成功

注：要上传的硬件配置和软件\*\*与 TIA Portal 软件版本兼容。如果设备上的数据是由前版本程序或不同的组态软件创建的，则需确保它们是兼容的。

## 二、高速计数器寻址

CPU 将每个高速计数器的测量值，存储在输入过程映像区内，数据类型为 32 位双整型有符号数，用户可以在设备组态中修改这些存储地址，在程序中可直接访问这些地址，但由于过程映像区受扫描周期影响，在一个扫描周期内，此数值不会发生变化，但高速计数器中的实际值有可能会在一个周期内变化，用

户可通过读取外设地址的方式，读取到当前时刻的实际值。以ID1000为例，其外设地址为“ID1000：P”。表8-2所示为高速计数器寻址列表

### 三、频率测量

S7-1200 CPU除了提供计数功能外，还提供了频率测量功能，有3种不同的频率测量周期：1.0秒，0.1秒和0.01秒，频率测量周期是这样定义的：计算并返回新的频率值的时间间隔。返回的频率值为上一个测量周期中所有测量值的平均，无论测量周期如何选择，测量出的频率值总是以Hz(每秒脉冲数)为单位。

### 四、高速计数器指令块

高速计数器指令块，需要使用\*背景数据块用于存储参数。图8-5所示为高速计数器指令块

### 五、应用举例

为了便于理解如何使用高速计数功能，通过一个例子来学习组态及应用。

假设在旋转机械上有单相增量编码器作为反馈，接入到S7-1200 CPU,要求在计数25个脉冲时，计数器复位，并重新开始计数，周而复始执行此功能。

针对此应用，选择CPU 1214C，高速计数器为：

HSC1。模式为：单相计数，内部方向控制，无外部复位。据此，脉冲输入应接入I0.0，使用HSC1的预置值中断（CV=RV）功能实现此应用。

组态步骤：

先在设备与组态中，选择CPU，单击属性，激活高速计数器，并设置相关参数。此步骤\*\*实现执行，1200的高速计数器功能\*\*要先在硬件组态中激活，才能进行下面的步骤

添加硬件中断块，关联相对应的高速计数器所产生的预置值中断

在中断块中添加高速计数器指令块，编写修改预置值程序，设置复位计数器等参数

将程序下载，执行功能

#### 1、硬件组态

选中CPU如图8-6

图3所示为选择属性打开组态界面

激活高速计数功能如图4

计数类型，计数方向组态如图5所示

1 此处计数类型分为3种，Axis of motion(运动轴)，Frequency(频率测量)，Counting(计数)。这里选择Counting

2 模式分为4种：Single phase(单相)，Two phase(双相)，AB(A/B相正交1倍速)，AB 4X(A/B相正交4倍速)。这里择Singlephase

3 输入源，这里使用的为 CPU 集成输入点。

4 计数方向选择，这里选用 User program (internal direction control) (内部方向控制)

5 初始计数方向。这里选择 Count up (向上计数)

初始值及复位组态如图 6

预置值中断组态如图 7

组态添加的硬件中断，如图 8-13 有图

地址分配与硬件识别号如图 9

至此硬件组态部分已经完成，下面进行程序编写

## 2、程序编写

将高速计数指令块添加到硬件中断中

图 12 定义高速计数器背景数据块

程序视图如图 13

1 这里就是图 9 中系统\*的高速计数器硬件识别号，这里填 1

2 “1” 为使能更新初值

3 “0” 新初始值为 0

至此程序编制部分完成，将完成的组态与程序下载到 CPU 后即可执行，当前的计数值

可在 ID1000 中读出

，关于高速计数器指令块，若不需要修改硬件组态中的参数，可不需要调用，系统仍然可以计数