

BFC8920内场强光粉尘防爆灯(BFC8920)。粉尘防爆灯

产品名称	BFC8920内场强光粉尘防爆灯(BFC8920)。粉尘防爆灯
公司名称	深圳市欧迪光电科技有限公司防爆灯
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇山门第三工业区28号
联系电话	18929383079

产品详情

BFC8920内场强光粉尘防爆灯(BFC8920)

公司为厂家

具体价格可来电详谈。感谢您选购我公司产品

BFC8920内场强光粉尘防爆灯产品说明：适用于爆炸性和可燃性粉尘环境作固定照明。

BFC8920内场强光粉尘防爆灯性能特点:

- / 粉尘防爆灯具，能在爆炸性和可燃性粉尘环境安全可靠工作。
- / 采用高强度气体放电灯作光源，寿命长，光效高，透雾性好，照度均匀。
- / 优良的电磁兼容性，不会产生电磁干扰和污染。
- / 灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升，提高了灯泡的使用寿命。
- / 灯具外壳表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，整体防护等级达到IP65，可长期在室外和各种腐蚀性环境中可靠使用。
- / 体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式等安装方式，安装简单方便。

BFC8920内场强光粉尘防爆灯使用方法:

- 1、确定灯具和镇流器的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
- 2、用螺钉将灯具和镇流器安装固定后，再用M6内六角扳手将灯盖四周的螺钉旋松，掀开灯盖。3、用螺丝刀拧下灯泡底座固定螺钉，将准备好的三芯电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内进行接线；红色和蓝色线接到灯座上，黄色线接到地线上；接好线后，将灯泡底座上的螺钉拧紧固定，把灯盖合上，再将灯盖四周的螺钉拧紧。
- 4、将三芯电缆线的另一端通过镇流器输出端的引入装置，分别对应接到镇流器内接线柱所标示的端子上。
- 5、将拟连接电源的电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，接到输入接线端上，然后将镇流器的面盖合上并拧紧螺钉，再将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

警告：1、严禁带电打开灯具。2、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。

- BFC8920内场强光粉尘防爆灯注意事项: 1、必须使用本公司配备的专用镇流器。
- 2、安装和维护灯具时，必须切断电源。
 - 3、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸。
 - 4、更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡。
 - 5、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍，150W灯具启动电流为1.7A。

BFC8920内场强光粉尘防爆灯品质保证: 按照ISO9001:2000国际质量体系 and ISO14001环境管理体系审核认证，产品实行6年保用（灯泡保用1年）。在6年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。防爆标志：DIP A20 T4 / 公司在中国部分省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司市场服务部联系，我们将为您提供优质快捷的服务。

具体价格可来电详谈．感谢您选购我公司产品

为阁下提供物有所值的：BFC8920内场强光粉尘防爆灯