

湘潭欧陆直流调速器维修

产品名称	湘潭欧陆直流调速器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

欧陆590+直流调速器参数设置

按M两次 按向上键 找到CONFIGURE DRIVE菜单，按M一次 找到CONFIGURE ENABLE菜单。

按M一次 按向上键，把DISABLE改为ENABLE（此时操作面板灯在闪烁） 按E键一次退出 再按向下键一次 找到NOM MOTOR VOLTS菜单（电枢电压），按M键进入，（运用上下键，输入电机的电枢电压：见电机铭牌如440V），按E键一次退出。

再按向下键一次 找到ARMATURE CURRENT菜单（电枢电流）， 按M键进入，（运用上下键，输入电机的额定电流：见电机铭牌如xxxA），按E键一次退出。

再按向下键一次 找到FIELD CURRENT菜单（励磁电流）， 按M键进入，（运用上下键，输入电机的励磁电流：见电机铭牌如xxA），按E键一次退出。

按向下键3次 找到SPEED FBK
SELECT菜单（速度反馈选择）， 按M键进入，（运用上下键选择：如电枢电压反馈ARMATYRE
SPD.FBK）。设定完成后，按E键一次退出。

找到CONFIGURE ENABLE菜单。把EABLE改为DISABLE（此时操作面板灯停止闪烁）。

*后进行设定参数的存储。一直按E键，退出，然后按M键、上下键，找到PARAMENT
SAVE菜单（参数存储），按M键进入，按向上键，参数自动存储。

操作面板上的按键：M键为进入键，E键为退出键，上下键为上下翻选或参数设定时的增加/减少时使用。

参数有不同的菜单层，具体请参考590+说明书。

附设置驱动器简易菜单

663				CONFIGURE DRIVE	设置驱动器	
664				【039】 CONFIGURE ENABLE	选择安装方式	DISABLED无效 激活
665				【521】 NOM MOTOR VOLTS	电枢电压选择	100-875V
666				【523】 ARMATURE CURRENT	电枢电流	与电机相配
667				【524】 FIELD CURRENT	励磁电流	
668				【543】 ZERO CAL INPUTS	零 CAL 输入配置	推进力 Reserved 保留
669				【209】 FLD.CTRL MODE	励磁控制方式	
					VOLTAGE CONTROL	电压控制
					CURRENT CONTROL	电流控制
670				【210】 FLD.VOLTS RATIO	励磁开环控制比例	0.00-100.00% (h)
671				【421】 MAIN CURR. LIMIT	电枢电流限制	0.00-100.00%
672				【018】 AUTOTUNE	自动调益	OFF/ON
673				【047】 SPEED FBK SELECT	速度反馈信号选择	
					0 : ARM VOLTS FBK	
					1 : ANALOG TACH	
					2 : ENCODER	
					3 : ENCODER/ANALOG - for Eurotherm Drives use	
					0:电势反馈	
					1:模拟测速发电机	
					2:编码器	
					3:模拟/编码为Eurotherm驱 动器使用	
674				【024】 ENCODER LINES	编码器线速度	1000
675				【022】 ENCODER RPM	编码器每分钟转数	0-6000转
676				【049】 ENCODER SIGN	编码器符号	NEGATIVE负/ POSITIVE正
677				【013】 SPD.INT.TIME	速度环的积分参数	0.001-30.000 S
678				【014】 SPD.PROP.GAIN	速度环的比例参数	0.00-200.00