

利达华信LD9204EN联动控制盘

产品名称	利达华信LD9204EN联动控制盘
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD9204EN 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信LD9204EN联动控制盘

一、LD9204EN总线联动控制盘介绍

LD9204EN是依据GB16806-2006《消防联动控制系统》设计开发的。该产品具备128路总线控制的功能。通过CANBus与本公司生产的E/EN/EL系列火灾报警控制器配套使用,通过双RS232与本公司生产的LD188EL系列火灾报警控制器配套使用。每路具有一个启停按键,启动、反馈、故障指示灯各一个。盘的面板上还具备一个盘工作指示灯、盘按键锁状态指示和一个解锁按键。盘面占用空间为6U,按键和灯采用了全贴片器件,可依靠全自动化焊接工艺进行生产,生产效率大大提高。

二、LD9204EN总线联动控制盘功能

与EN系列控制采用CANBus通讯,与LD188EL系列控制器通过RS232通讯(10P排线接口)。

每台多控制128路总线控制。

每路具备一个启停按键,三个指示灯:启动,反馈,故障灯各一个。

具备按键锁定功能,当一定时间内没有按键操作时会自动锁定键盘。

具备一个按键解锁键,一个允许指示灯。

三、LD9204EN总线联动控制盘主要技术指标

通讯方式 CANBus 与EN 系列控制器通讯

RS232 与LD188EL 控制器通讯

大控制路数 128

额定电源电压 DC 24V

空载功耗 2.1W

工作环境温度 0 ~ 45

工作环境相对湿度 95% [(40 ± 2) , 无凝露]

安装方式 入柜6U

大外形尺寸 长483mm × 高266mm

重量 1.7Kg ± 0.1Kg

四、LD9204EN总线联动控制盘外形结构示意图

提交

五、LD9204EN总线联动控制盘接线方式

与EN系列控制器连接时，需要24V和CAN总线接线端子。与LD188EL系列控制器连接时，需要24V电源端子，和RS232通讯线（10P排线）相连。多个盘同时使用时，通讯线可以级联连接。

布线要求：

机内端子配线：所有引入线均剥开1cm，挂锡后接入端子。

不具备对外接直拉线。

六、LD9204EN总线联动控制盘特点

LD9204EN可带128路，全部为总线控制，不具备多线输出功能。

系统自检时所有指示灯均亮闪，自检结束后能恢复自检前所显示的状态。

当控制器软件复位后该盘也会随之复位。

当一定时间（约120秒）内，没有任何按键操作时，盘会自动锁定键盘，需要按键操作时，须先解锁再操作。解锁方法：快速按四次“解锁”键，“允许”灯亮后，解锁成功。