

雅马哈 AG03MK2 LSPK 数字直播套装 直播USB声卡麦克风 直播设备

产品名称	雅马哈 AG03MK2 LSPK 数字直播套装 直播USB声卡麦克风 直播设备
公司名称	北京声海创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612
联系电话	18618339665

产品详情

雅马哈 AG03MK2 LSPK 数字直播套装 直播USB声卡麦克风 直播设备 直播用声卡还是调音台
教室扩声系统 会议室全场扩声 报告厅舞台扩声

开始您的直播吧

AG03MK2 LSPK (直播套装) 是一个完整的直播套装，其以AG03MK2 3通道调音台为核心——已成为个人直播市场的标准的AG03调音台的下一代产品。该套装还包括一个YCM01心形电容麦克风，非常适合现场人声或乐器表演，以及YH-MT1高保真耳机和XLR麦克风线，以组成这个简单而强大的直播工作站。

LSPK套装及其各自的产品有黑色或白色可供选择，是初学者或从头开始构建新系统的用户的理想选择，具有统一的美感，使您的新系统更容易适应特定的流媒体直播环境。

AG03MK2 LSPK [AG系列]

AG03MK2的综合套装，包括帮助您立即开始直播所需的所有产品。

全新设计，黑白两种款式

AG03MK2：多用途3通道带USB声卡音乐直播调音台

YCM01：录音室品质的电容麦克风（XLR，心形指向）

YH-MT1：录音室品质耳机

XLR麦克风电缆（3 m，黑色）

产品信息如有变动，恕不另行通知。

AG03MK2

概述

输入通道单声道[MIC/LINE] 1-组合（麦克风，+48 V幻象电源/线路），3.5毫米（1/8英寸）迷你立体声（耳机麦克风，插入式供电）*CH1输入和耳机麦克风不能同时使用

手机1 - 4极迷你输入/输出(TRRS)

USB 1

立体声[LINE] 1 - Stereo Line / Guitar Input (单声道)

输出通道PHONES 1 - PHONES / HEADSET PHONES *不能同时使用

监听输出2 - L/R Stereo: Phone, RCA

母线1立体声

功能MUTE按键x 1, PAD按键x 2, HI-Z按键x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (*N / OFF)

板载处理器DSP COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb), AMP SIM *细节参数由AG Controller控制

USB USB音频2 IN / 2 OUT，符合USB音频2.0标准，采样频率：192 kHz，采样深度：24位，Type-C

USB直流电源输入1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA

通用规格

电源要求5 V DC, 900 mA

功耗 4.5 W

尺寸宽126 mm (5.0")

高63 mm (2.5")

深201 mm (7.9")

净重0.8 kg (1.8 lbs)

附件USB2.0数据线(1.5 m)、快速指南、安全指南、Wavelab Cast、Cubase AI

其它工作温度：0至+40

YCM01

麦克风

麦克风单元背驻极体电容式

指向性模式心形

拾音类型旁述式

频率响应30 Hz - 20 kHz

输入声压级130 dB (THD 1.0%at 1 kHz)

灵敏度-37 dB \pm 3 dB (0 dB=1V/Pa, at 1kHz)

接口XLR

尺寸(仅麦克风) 55 x 166 mm (2.2" x 6.5")

重量(仅麦克风) 0.4 kg (0.9 lbs)

附件麦克风支架适配器x 1、麦克风袋x 1、用户手册、技术规格表

选配件

BMS-10A麦克风支架适配器

净重：0.24kg ; 0.5lbs /负载能力：5kg ; 11.0磅

适用型号：MG10XU、MG10、MG06X、MG06、AG06MK2、AG03MK2、AG06、AG03、EMX2、S15、MSP3A、MSP3、MS101III、STAGEPAS 600i、STAGEPAS 400i、STAGEPAS 600BT、STAGEPAS 400BT

FC5脚踏开关

FC5可用作雅马哈调音台、便携式扩声系统等脚踏开关控制器。