

15KVA变频电源/15KW变频电源/15000W变频电源

产品名称	15KVA变频电源/15KW变频电源/15000W变频电源
公司名称	济南盛鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411
联系电话	86-053188680575 13255315126

产品详情

15KVA变频电源/15KW变频电源/15000W变频电源

型号 DH1005 DH1010 DH1020 DH1030 DH1050
DH1100 DH1150 DH3120 DH3130 DH3145 DH3160

输出容量 500VA 1KVA 2KVA
3KVA 5KVA 10KVA 15KVA
20KVA 30KVA 45KVA 60KVA

电路方式 IGBT脉宽控制

负载类型 适用任何负载

控制方式 SPWM脉波宽度调制方式

输入电压 单相：220V ± 10%AC 三相：380V ± 10%AC3 4W

输入频率 50Hz ± 5%

输出电压 低档：相电压0—150V高档：相电压0—300V（两档均连续可调）

输出频率 47-63Hz连续可调 50、60、100、200、400Hz固定频率可选

输出电流 低档 4.2A 8.4A
17A 25A 42A 84A 126A 168A 250A
375A 500A

高挡 2.1A 4.2A 8.5A 12.5A

21A 42A 63A 84A 125A 188A 250A

输出波形 标准纯净正弦波形

负载稳压率 1%

频率稳压度 0.01%

精度 0.05%

相角偏移度 平衡或空载时 1° , 100%不平衡负载时 2.5°

三相不平衡 可适用于三相不平衡负载相位 $120^\circ \pm 3^\circ$

工作效率 85%

波形失真度 THD 2% (阻性负载测试)

冷却方式 强制风冷

电表显示 四位数字表显示相电压、电流、频率、功率/功率因数, 解析度0.1

保护装置 输入无熔丝开关, 输出无熔丝开关, 电子电路快速侦测过电压, 过电流, 过载, 过高温 (超过 85°) 及短路自动跳脱保护及报警装置

工作环境 周温 $-6 \sim 40$, 相对湿度 $10 \sim 90\%$ (非凝结状态)

体积(宽*深*高) 410*490*200 410*490*200 520*560*700

520*560*700 600*820*1050 600*820*1050
600*820*1050 600*820*1050 800*1200*1140

重量 (kg) 15 30 35 48 85
110 130 200 270 350 420

描述 电压、频率在线可调

产品特点 可调频率宽, 精度高, 操作方便