

# BHG1矿用隔爆型高压电缆接线盒

产品名称	BHG1矿用隔爆型高压电缆接线盒
公司名称	济宁市工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市火炬南路
联系电话	0537-3252011

## 产品详情

BHG1矿用隔爆型高压电缆接线盒【特点】结构简单 接线方便 体积小 重量轻

环境压力80KPa—106 Kpa：【使用环境】周围空气温度-20 —+40 ；

空气相对湿度不大于95%（+25 ）： 无强烈颠簸和冲击震动的地方：

无滴水和雨雪侵入的地方：

无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所： 产品简介：

一.用途：BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒（以下简称接线盒），适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至400

315安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。二.技术数据：

型号 额定电压 额定电流 引入电缆类型 密封圈同心槽直径（mm）外型尺寸 BHG1-400/10-2G 10KV 400 315 200 铠装电缆 88 970 × 385 × 220

三.结构简介 接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。四.使用 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。3、特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80 时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。