

# 品质优良厂价直销行灯照明变压器JMB图片

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 品质优良厂价直销行灯照明变压器JMB图片      |
| 公司名称 | 上海欣开电气有限公司                |
| 价格   | 10.00/台                   |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江省乐清市翁洋华新工业园区            |
| 联系电话 | 0577-62803638 13780104285 |

## 产品详情

### 产品概述

JMB、DG、BJZ、BZ系列照明变压器适用于交流50HZ，电压500V及以下的电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。

### 产品特点

JMB、DG、BJZ系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；BZ型照明变压器是由BK-50、BK-100控制变压器、LSB-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关接通和分断照明灯。

### 规格型号

| 型号                | 初次电压 | 次级电压 | 外型尺寸 (mm) |     |     |
|-------------------|------|------|-----------|-----|-----|
|                   |      |      | B         | D   | E   |
| JMB (BJZ、DG) 25VA |      |      | 145       | 160 | 120 |

|                     |                        |  |     |     |     |
|---------------------|------------------------|--|-----|-----|-----|
| JMB (BJZ、DG) 50VA   | 220V/380V<br>或根据客户需求订做 | 12V/24V/36V/110V/<br>127V/220V/380V<br>或根据客户需求订做 | 145 | 165 | 120 |
| JMB (BJZ、DG) 100VA  |                        |  | 145 | 165 | 120 |
| JMB (BJZ、DG) 150VA  |                        |  | 165 | 155 | 130 |
| JMB (BJZ、DG) 200VA  |                        |  | 165 | 155 | 130 |
| JMB (BJZ、DG) 250VA  |                        |  | 175 | 200 | 150 |
| JMB (BJZ、DG) 300VA  |                        |  | 175 | 200 | 150 |
| JMB (BJZ、DG) 400VA  |                        |  | 205 | 230 | 170 |
| JMB (BJZ、DG) 500VA  |                        |  | 205 | 230 | 170 |
| JMB (BJZ、DG) 700VA  |                        |  | 220 | 285 | 180 |
| JMB (BJZ、DG) 1000VA |                        |  | 220 | 285 | 180 |
| JMB (BJZ、DG) 1500VA |                        |  | 260 | 320 | 220 |
| JMB (BJZ、DG) 2000VA |                        |  | 260 | 310 | 220 |
| JMB (BJZ、DG) 3000VA |                        |  | 260 | 360 | 240 |
| JMB (BJZ、DG) 5000VA |                        |  | 365 | 360 | 280 |

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用范围: 适用于50-60Hz的交流电路中, 它广泛用于电子工业或工矿企业, 机床和机械设备中一般电路的控制电源, 安全照明及指示灯的电源之用。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的型号及其含义: JMB、BJZ、DG、BZ、DM

照明、行灯控制变压器的技术特征: 初次级绕组分开绕制, 当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制, 对单绕组有中间抽头的变压器, 其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。JMB、BJZ、

DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用环境: 本变压器在下列条件下可靠工作

- 1、海拔高度不超过2500m ;
- 2、环境空气温度最高不超过40℃, 最低不低-25℃ ;
- 3、空气相对湿度: 最湿月的平均最大相对湿度为90% ;
- 4、无剧烈震动和冲动的地方 ;
- 5、在无爆炸危陆的介质中, 且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方 ;

- 6、不受雨雪侵袭的场所。JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的注意事项：1、购买前先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80 属正常现象，若温升超过80 甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中,应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。