

单门门禁机，简易门禁系统，门禁考勤机，刷卡门禁

产品名称	单门门禁机，简易门禁系统，门禁考勤机，刷卡门禁
公司名称	广州市一卡通计算机服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃黄村粤安工业园D幢4楼
联系电话	020-82329683

产品详情

产品技术参数:

项目	指标
工作电源	直流12VDC + 10% ; 电流1.2A
开锁继电器	直流 1 2 V D C / 2 A
环境温度	工作：0 ~ 45 ; 存储：-10 ~ 55
有效卡片存储容量	2000张，每张有效卡同时具备一个“个人密码”
4位通用密码容量	1组
读卡器发射频率	125HKz
感应卡识别	E M或E M兼容卡

读卡距离	5-15CM
开门方式	2类（卡或通用密码 + 卡加个人密码）

2. 功能及设置：（对控制器进行任何设置都须在编程状态下进行）

1) . 进入编程方式：

按[*] + [6位编程密码]，嘟嘟两声响，（红灯闪烁，绿灯长亮。出厂的编程密码是990101，用户在启用门禁设备后，务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令，系统自动退出编程状态。）

2) . 修改编程密码：

按[0] + [6位新编程密码] + [重复6位新编程密码]，嘟嘟两声响；表示设置成功。

3) 设置开门方式：

.卡或通用密码：按[1]+[0]，嘟嘟两声响；

.卡加个人密码：按[1]+[1]，嘟嘟两声响；

4) 设置开门时间：

按[2]+[TT]，嘟嘟两声响；TT表示开门时间，以秒为单位，如开锁时间为3秒，则TT=03；

5) 设置/修改通用开门密码：

按[3]+[4位新通用开门密码]，嘟嘟两声响，原4位通用密码被覆盖；按[3]+[0000]，嘟嘟两声响，清除所有“通用密码”；

6) 设置防拆报警功能：

.关闭防拆报警：按[4]+[0]，嘟嘟两声响；

.开启防拆报警：按[4]+[1]，嘟嘟两声响；

7) 设置有效卡：

按[5]+[4位卡编号]嘟嘟两声响之后+[在控制器前感应需要设置的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响，加卡成功；（4位卡编码是用户自定义的，可以是0000-9999之间的任意数，

每张卡的编码不得重复，该编码同时也是“卡加个人密码”门禁方式时的个人密码；

8) 删除有效卡：

.按[6]+[4位卡编码]，嘟嘟两声响，

.按[7]+[感应需要删除的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响；（删除多张有效卡重复上面的步骤）

.删除所有已设置卡，建议恢复出厂设置；

9) 设置门磁报警状态：

.关闭门磁报警：按[8]+[0]，嘟嘟两声响；

.开启门磁报警：按[8]+[1]，嘟嘟两声响；（开启本功能后，当正常开门后，没有关门，或者没有通过控制器开启，控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警，可外接报警器。）

10) 恢复出厂设置：

按[9]+[86]，嘟嘟两声响，接着嘟嘟嘟三长声响，5秒钟后嘟嘟嘟三声短响，进入正常工作状态；

11) 退出编程状态：