

汽车温度传感器

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 汽车温度传感器 |
| 公司名称 | 深圳盛源芯电子有限公司 |
| 价格 | .00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明新区楼村硕泰路世峰科技园K栋4楼 |
| 联系电话 | 13316815321 |

产品详情

汽车温度传感器

汽车温度传感器用途：

汽车、表面安装系列机器

汽车温度传感器产品特点：点

表面贴装，反应灵敏，耐用型

规格说明：

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-----|-----------|
| QTS — | MFS — | -004 — | -103 — | F — | -3950 A — |
|-------|-------|--------|--------|-----|-----------|

其中： 表示盛源芯公司缩写 表面安装系列 CU/NI8*27.5-3.75测温型环氧封装热敏电阻
25 时标准阻值 (R25) 例如：103即 R25 为10K R25
互换精度：F (±1%) ; G (±2%) ; H (±3%) ; J (±5%) ; K (±10%)
B值 (B25/50) 例如：395即 B25/50 为3950 B值的温度点注A：B25/50
B:B25/85

产 品 规 格 :

品牌 : QTS

型号 : MFS-004

工作温度范围 : -40 - +125

电阻范围 (R25) : 0.1~1000K

B值范围 (B25/50) : 3100-4500K

R25允许偏差 : F ($\pm 1\%$) ; G ($\pm 2\%$) ; H ($\pm 3\%$) ; J ($\pm 5\%$) ;K ($\pm 10\%$)

B值允许偏差 : $\pm 0.5\%$; $\pm 1\%$; $\pm 2\%$

耗散系数 : 2mW/ (在静止空气中)

热时间常数 : : 5S (在静止空气中)

耐压AC:1800V5S

如欲详细了解本公司产品的请与我联系

QTS (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd 深圳市盛源芯电子有限公司 联 系 人 : 杨小姐

电话 : 0755-29500949/29500985 手 机 : 13316815321

QQ : 2424693742 网 址 : <http://www.qtsensor.com>

电子邮件 : ntcqts@163.com

3-4F,Building K ,ShiFeng Science & Industrial Park,

Shuotai Rd, GuangMing New

district,Shenzhen,China 联系地址 : 中国深圳市光明新区楼村硕泰路世峰科技园 K栋4F