

BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯

产品名称	BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯
公司名称	江苏常州欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏常州高新技术开发区
联系电话	0519-83700606 13813653776

产品详情

BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯

概况本公司生产的BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯,能在易燃易爆场所安全工作,用于各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台,铁路,钢铁,消防,军队,政府部门固定照明使用的需要。

(请来电咨询:0519-83700606)性能特点 BFC8130防爆功能:已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

BFC8130光效节能:采用高强度气体放电做光源,光亮柔和,显色性好,平均使用寿命达10000小时以上。

BFC8130专业设计:优良的结构设计和表面密封处理,坚固耐用,防尘防腐。

BFC8130安装方式:吊杆式、吸顶式和壁挂式安装,操作简单方便。

防爆标志 Ex d IIC T4 额定电压 220VAC 光源功率 250W
光源类型 MH/HPS气体放电灯 防护等级 IP65 防腐等级 WF2
外形尺寸 272 × 465mm 总重量 8.3kg

使用方法

BFC8130根据工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。

BFC8130当灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。BFC8130用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上

,然后把压紧螺母拧紧。

BFC8130将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。

BFC8130合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。

BFC8130更换灯泡时,先切断电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。

品质保证

本产品BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。 欢迎新老客户来电咨询BFC8130_内场防爆灯_内场防爆泛光灯。