

华为UPS电源20KVA/18KW三进三出

产品名称	华为UPS电源20KVA/18KW三进三出
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	16900.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:20KVA/18KW 库存:300台
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

华为UPS电源20KVA/18KW三进三出 UPS2000-G-20KRTL-01

单/并机

设置单机/并机运行。

设置选项包括：单机、并机。默认为单机。仅逆变器关

闭状态下可设。

冗余台数

设置冗余台数。设置选项包括：0~3。默认值为0。仅逆变器关闭状态下可

设。

I 输出设置

图4-31 输出设置界面

UPS 支持 208V 输出体制，且 208V 输出工况下功率降额至 90%，208V 的配线和接线操作参见

220V。

输出制式

设置系统输出制式。6kVA/10kVA 不可设，默认值为单相。15kVA/20kVA 可设，设置选项包括：单相、三相，默认值为三相。输入制式系统自动识别。仅逆变器关闭状态下可设。

电压等级

设置系统输出电压等级。6kVA/10kVA 设置选项包括：220V、230V、240V，默认值为 220V；15kVA/20kVA 单相输出时设置选项包括：220V、230V、240V，默认值为 220V；15kVA/20kVA 三相输出时设置选项包括：380V、400V、415V，默认值为 380V。电压等级修改后，旁路电压上限将恢复为默认值（上限默认值：15%）。仅逆变器关闭状态下可设。

频率等级

设置系统输出频率等级。

设置选项包括：50Hz、60Hz、自动，默认值为

50Hz。当设置为自动后，若上电时刻的旁路频率在 40Hz ~ 55Hz，系统输出频率为 50Hz 等级；若上电时刻的旁路频率在 55Hz ~ 70Hz（不包含 55Hz），系统输出频率为 60Hz 等级。仅逆变器关闭状态下可设。

电压微调系数

逆变输出电压微调系数，可对逆变器额定输出电压进行微调。设置选项包

括：±5%、±4%、±3%、±2%、±1%、0%。默认值为 0%。“+”表示调高输出电压，“-”表示调低输出电压。仅逆变器关闭状态下可设。