

施耐德 指示灯 XB2BVQ4LC 红色 380V

产品名称	施耐德 指示灯 XB2BVQ4LC 红色 380V
公司名称	嘉兴市南湖区城东双崑电子产品经营部
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	嘉兴市南湖区广益路1319号信源商业城34-1103、1104号
联系电话	86 0573 82680104

产品详情

xb2-ba31c xb2-ba42 xb2-ba11c xb2-ba51c xb2-ba61c xb2-ba22c zb2bz102c + zb2ba*c *色平头按钮xb2-bc21c
xb2-bc31c xb2-bc51c xb2-bc61c xb2-bc42c zb2bz101c + zb2bc2c *色蘑菇头按钮xb2-ba3311c zb2bz101c +
zb2ba331c 带功能符号按钮xb2-ba4322c zb2bz102c + zb2ba432c 带功能符号按钮xb2-ba4342c zb2bz102c +
zb2ba434c 带功能符号按钮xb2-bd21c zb2bz101c + zb2bd2c 标准手柄选择开关 2 位 1nox2-bd25c zb2bz105c +
zb2bd2c 标准手柄选择开关 2 位 1no+1ncxb2-bd33c zb2bz103c + zb2bd3c 标准手柄选择开关 3 位
2nox2-bd41c zb2bz101c + zb2bd4c 标准手柄选择开关 2 位 右至左复位 1nox2-bd45c zb2bz105c + zb2bd4c
标准手柄选择开关 2 位 右至左复位 1no+1ncxb2-bg03c zb2bz103c + zb2bg0c 钥匙开关 3 位 均可出
2nox2-bg21c zb2bz101c + zb2bg2c 钥匙开关 2 位 左出 1nox2-bg25c zb2bz105c + zb2bg2c 钥匙开关 2 位 左出
1no+1ncxb2-bg33c zb2bz103c + zb2bg3c 钥匙开关 3 位 中间出 2nox2-bg41c zb2bz101c + zb2bg4c 钥匙开关 2
位 左或右出 1nox2-bg45c zb2bz105c + zb2bg4c 钥匙开关 2 位 左或右出 1no+1ncxb2-bg53c zb2bz103c +
zb2bg5c 钥匙开关 3 位 左或右出 2nox2-bj21c zb2bz101c + zb2bj2c 黑色长手柄选择开关 2 位 1nox2-bj25c
zb2bz105c + zb2bj2c 黑色长手柄选择开关 2 位 1no+1ncxb2-bj33c zb2bz103c + zb2bj3c 黑色长手柄选择开关 3
位 2nox2-bl21c xb2-bl31c xb2-bl51c xb2-bl61c zb2bz101c + zb2bl*c *色凸头按钮xb2-bl22c xb2-bl42c zb2bz102c
+ zb2bl*c *色凸头按钮xb2-bp21c xb2-bp31c xb2-bp51c xb2-bp61c xb2-bp42c zb2bz101c + zb2bp*b248c
*色带罩按钮xb2-bs442c zb2bz102c + zb2bs44c 转动复位急停按钮 (?)xb2-bs742c zb2bz102c + zb2bs74c
钥匙复位急停按钮 (?)xb2-bs142c zb2bz102c + zb2bs14c 钥匙复位急停按钮 (?)xb2-bs542c zb2bz102c +
zb2bs54c 转动复位急停按钮 (?)xb2-bt42c zb2bz102c + zb2bt4c 拉出复位急停按钮 (?)xb2-bvb11c xb2-bvb31c
xb2-bvb41c xb2-bvb51c xb2-bvb7c led 24v ac/dc *色塑料指示灯 (不包括蓝色)xb2-bvb61c led 24v ac/dc
兰色塑料指示灯xb2-bvf11c xb2-bvf31c xb2-bvf41c xb2-bvf51c led ~ 110v/ac *色塑料指示灯
(不包括蓝色)xb2-bvf61c led ~ 110v/ac 蓝色塑料指示灯xb2-bvd11c xb2-bvd31c xb2-bvd41c xb2-bvd51c xb2-bvd71c
< 380v *色塑料指示灯xb2-bvm11c xb2-bvm31c xb2-bvm41c xb2-bvm51c xb2-bvm71c led ~ 220v/ac *色塑料指示灯
(不包括蓝色)xb2-bvm61c led ~ 220v/ac 蓝色塑料指示灯xb2-bvq11c bvq31c bvq41c bvq51c led ~ 380v/ac
*色塑料指示灯 (不包括蓝色)xb2-bw31b1c xb2-bw33b1c xb2-bw34b1c xb2-bw35b1c zb2bwb*1c+zb2bw3*c led
24v *色平头带灯按钮 (不包括蓝色)xb2-bw31m1c xb2-bw33m1c xb2-bw34m1c xb2-bw35m1c
zb2bwm*1c+zb2bw3*c led ~ 220v *色平头带灯按钮 (不包括蓝色)xb2-bw36b1c zb2bwb61c+zb2bw36c led 24v
兰色平头带灯按钮xb2-bw36m1c zb2bwm61c+zb2bw36c led ~ 220v 兰色平头带灯按钮zb2-ba1c zb2-ba3c
zb2-ba4c zb2-ba5c zb2-ba6c *色平头按钮头 按钮头zb2-bc3c zb2-bc4c zb2-bc5c zb2-bc6c *色按钮头 (?)蘑菇头)
按钮头 (蘑菇头)zb2-bd2c 标准手柄 选择开关头zb2-bd3c 标准手柄 选择开关头zb2-bd4c 标准手柄

选择开关头zb2-bd5c 标准手柄 选择开关头zb2-bd7c 标准手柄 选择开关头zb2-be101c 1no 触点zb2-be102c 1nc 触点zb2-bz101c 1no 带触点基座zb2-bz102c 1nc 带触点基座zb2-bz103c 2no 带触点基座zb2-bz104c 2nc 带触点基座zb2-bz105c 1no+1nc 带触点基座xd2-pa12cr 主令开关 2位锁定xd2-pa22cr 主令开关 2位弹簧返回xd2-pa14cr 主令开关 4位锁定xd2-pa24cr 主令开关 4位弹簧返回

概述

xb2-b系列按钮用于交流50hz或60hz，额定工作电压至660v及直流工作电压至440v的工业控制

制电路中，作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用，带指示灯式按钮还适

用于灯光信号指示的场所。

技术参数

额定绝缘电压ui (v)		660v	机械寿命：一般钮 300万次，旋钮 30万次
约定发热电流ith (a)		10a	电寿命：60万次，其它10万次
额定容量	ac-15	220v/6a、380v/4a、660v/2a、	推荐力矩：0.9nm
	dc-13	440v/0.3a、220v/0.5a、110v/1a、	
工频耐压		2500v/60s	端子：适用于iec标准2号改锥（+字/-字型）及螺钉带din垫圈
触点电阻		25m欧姆	温度：-25~+55
短路保护		短路电流最大值为1ka时，熔断器 16a（常见）、10a（延时）	

坚固性

金属操作头及固定中板的全金属结构，它的坚固性、可靠性是任何一款同类产品所无法比拟的

防窜动操作头

（不可能从正面拆下）

可靠性

所有触点都有切换电路和自洁的双重作用

开关的每次工作时，触点表面因华东闭合得到擦净，因此在低电压和小电流（5v、5ma），使用

中仍能保证接触的可靠性。

永久性

控制按钮xb2系列机械寿命达300万次，电气寿命，在60万次操作以上，这里指的是电动机的起

停、举例如下：

一个控制按钮一小时切换电动机15万次；

一周五个工作日，相当600次换向操作；

一年52周，相当31200次换向操作；

其寿命为600000次/31200次/年 20年。

安全

内置螺钉式接线、更安全

功能

xb2-b系列功能强，能构成复杂的多功能控制系统，操作十分方便。