

红外体感应，LED感应开关，节能灯声控开关，感应灯感应

产品名称	红外体感应， LED感应开关，节能灯声控开关，感应灯感应
公司名称	中山市古镇艾迪感应开关电器厂
价格	15.00/套
规格参数	
公司地址	中山市古镇海洲
联系电话	0760-88965293 13421466186

产品详情

基于红外技术的自动控制，灵敏度高，可靠性高，智能化，人性化

人性化设计，可直接替换墙壁手动开关，声控开关，触摸开关

无需布线，使用方便，可接各类灯具，排风扇等负载。

适用范围：

本开关能负载白炽灯(灯泡)和节能灯LED灯环形灯管，日光灯等光源，广泛适用于:宾馆、旅馆、办公室、工厂仓库、住宅小区等处的车库、楼道、走道、出入口、卫生间、电梯间等公共场所,配套灯具使用。是照明开关的最佳选择。

功能特点：

1. 全自动感应

人来灯亮，延时一定时间后，人离灯熄。节能环保。

2. 自动测光

3. 应用光敏控制,白天或强光下不感应,夜间或弱光下可感应.(也可做全天能感应的)

4. 自动延时

开关在接通后,如有人在开关感应范围内活动则一直接通。若人离开感应范围则按最后离开前的时间为基准点,开始延时,(延时时间见技术参数)为准,本开关不可调时调光。延时时间为本开关通过调电阻设定的时间为准.一般为20秒-40秒左右)

技术参数:

产品型号:JC01-86

产品规格:86X86X30MM

工作电压:AC180V-240V(50/60HZ)

输出方式:继电器

负载功率:2000W

感应距离:5-8米

感应角度:140度

启动亮度L:L < 5Lux (相当于晴天天刚亮时的天空亮度)、

延时时间:20-40秒

适用光源:白炽灯,节能灯,LED灯,日光灯,环形灯管等各种灯具。

使用说明:

1. 请按外壳上的接线图按装好开关,通电后一分钟为初始化时间,在初始化时间内开关通断为不定态,会连续闪三下,一分钟后进入正常工作状态,如白天检查开关是否正常,可用手盖住或用黑色物挡住开关,使光线变暗,即可导通灯亮。

2. 延时及感光度为出厂时设定延时的时间和光度为准(具体见技术参数)本开关不可调节延时时间和光度。

3. 安装本开关时,请不要将开关装在强光直射及冷热气流进出口的位置,不宜装在噪声太大的环境下使用.否则会因误报信号而灯亮,不能达到节能效果。

4. 本开关允许并联接入,但必须要注意功率问题,不可大于产品规定的负载.本开关对所标负载功率均测试正常,低于所标负载功率可延长开关的使用寿命。

注意事项:

1. 安装时请断开电源,确保安全。

2. 禁止超过功率范围的适用.
3. 不能安装在水淋到的位置.
4. 探测距离随环境温度的变化而变化。夏季探测距离比较短，（与人体温度接近时最为明显），冬季探测距离比较远。
5. 不能安装在低于-20度和高于60度的位置。
6. 请不要安状在太阳直射的位置。
7. 建议不要安装在有活动物体的位置。

售后服务:

凡在本公司购买的产品均可保修12个月.若本产品在购买后的1个月内性能出现问题,且无外观损坏,划花,可直接更换新的产品.

下列情况下不属于保修范围:

1. 未按说明书要求安装,使用,维护,保管导致的产品故障或损坏.
2. 已经超出保修期限的.
3. 意外因素或为人行为导致产品损坏,如输入不适合电压,负载超出规定功率,高温,进水,摔坏,不按接线图上指示按装而烧坏产品等.