

滁州英泰发电机保养服务

产品名称	滁州英泰发电机保养服务
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:捷成 公司名:南京捷成机电设备租赁有限公司 服务优势:24H内到达
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

产品详情

发电机升不起电压维修方法 (1) 检查励磁调节系统是否正常；(2) 检查表计及PT一、二次回路是否正常；(3) 测量励磁变高、低压侧绝缘电阻是否合格；此故障现象：发电机升压时电压表无指示或很低。

发电机机端PT二次电压消失维修方法 (1) 将自动调节励磁系统改为手动方式运行；(2) 退出发电机复合电压闭锁过流保护；(3) 通过其它表计对发电机进行监视调整；(4) 通知汽机注意监视发电机；(5) 检查机端PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换；(6) 正常后，投入发电机复合电压闭锁过流保护，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象：(1) 警铃响，“发电机机端PT断线”报警；(2) 发电机有功、无功、电压表指示降低或为零。

发电机日常维护1、清洁，以保持散热良好；2、防止各种液体、金属零件等进入电机内部；3、油机启动怠速期间，电机转子运转声音，不能有杂音；4、额定转速时，应无剧烈震动；5、监测发电机各种电气参数及发热情况；6、察看电刷、绕组端部有无火花；7、不能突加或突减大负载，严禁超载或不对称运行；8、保持通风、冷却，防止受潮。

发电机励磁PT二次电压消失维修方法 (1) 将励磁调节方式改为手动方式运行；(2) 检查励磁PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换；(3) 恢复正常后，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象：(1) 警铃响，“发电机励PT断线”报警；(2) 励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。

发电机的日常保养工作：1、检查发电机燃油箱燃油量，并观察燃油箱存油量，根据需要添足。2、检查发电机油底壳中机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时，应加到规定量。3、检查发电机喷油泵调速器机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时应添足。4、检查发电机三漏（水、油、气）情况。消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象；消除进排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象。5、检查发电机各附件的安装情况。包括各附件的安装的稳固程度，地脚螺栓及与工作机械相连接的牢靠性。6、检查发电机各仪表。观察读数是否正常，否则应及时修理或更换。7、检查喷油泵传动连接盘。连接螺钉是否松动，否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。8、清洁柴油发电机及附属设备外表。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃；擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供满意的服务。