

# 110kv验电器@验电器型号@福建验电器直销厂家

产品名称	110kv验电器@验电器型号@福建验电器直销厂家
公司名称	河北石家庄帝智电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄帝智电力器材有限公司位于石家庄市晋州西台电力开发区
联系电话	0311-80816292 15530110202

## 产品详情

110kv验电器@验电器型号@福建验电器直销厂家

110kv验电器@验电器型号@福建验电器直销厂家

石家庄帝智电力器材有限公司 联系人：李女士 QQ：1686318777 联系电话：0311-80816292  
手机：15530110202 传真：0311-86962309 地址：河北石家庄晋州市西台电力开发区 公司网址：  
<http://www.sjzdizhi.com>

验电器产品介绍：：

产品名称：交流高压声光验电器

产品类别：电力安全工器具 验电器 交流高压验电器 GDY-II型高压声光验电器

产品名称：高压声光验电器

产品规格：GDY-II型 0.1-500KV 高压声光验电器

产品概述：高压声光验电器，

主要用于检测交流高压线路和电气设备是否有工频电压.具有声光,报警功能,安全可靠.

#### 产品简介:

本系列棒状伸缩型高压验电器,是根据国内电业部门要求,吸取国内外各验电器优点基础上,成功地研制出最新“类声光双重显示型”

验电器,验电灵敏度高,不受阳光、噪声影响,白天黑夜户内外均可使用,抗干扰性强,内设过压保护,温度自动补偿。具备全电路自检功能,内设电子自动开关,电路采用集成电路安全可靠地工作。

验电器外壳采用ABS工程塑料注成,伸缩绝缘杆由环氧树脂玻璃钢制造,使用存放方便。

本系列高压验电器产品,设计先进,结构合理、性能完善可靠、使用方便,是当前国内电力行业更新换代的理想产品。电供电局、发电厂、工矿电气部门的必备安全用具。

#### 使用方法及注意事项:

(一)使用前根据被验电设备的

额定电压使用全适电压等级的验电器。

(二)验电前应对验电器进行自检试验,使用时须同时按住自检导电金属开关和触电探针,验电指示器发出间歇振荡声光讯号,则证明验电器性能完好,即可进行验电,此时可将伸缩绝缘杆拉开进行验电操作,手不能超过规定的安全环,验电器触头与等级的带电体触示,即可发出间歇声光讯号表示有电,否则表示无电。

(三)更换电池。打开验电器上盖,便可更换电池。本品电路工作于电子自动关闭,长期连待命,有信号输入则开,无信号便自动关闭,

功耗小,无需常换电池。所以采用AG13号氧气银电池4粒,电压6V

。自检不能发出声光讯号时则请更换电池。

(四)验电器在电器设备上验电操作时应遵照电业安全工作规程进行。为保证人身安全,请根据电业安全规定要求定期作预防性试验。

#### 验电器技术指标

序号	项目					
		3-10KV	35KV	60-110KV	220KV	500KV
1	缩态长度MM	400	500	600	800	1600

2	伸态长度mm	1000	1500	2000	3000	7200
3	有效绝缘长度mm	800	1200	1600	2500	6000
4	握柄长度mm	200	300	400	500	1200
5	伸缩绝缘杆节数	5	5	5	5	5
6	启动电压	0.7 1.5 2.5	8	15	40	60
7	出厂试验电压	44	105	330	450	
8	反回电压	触电即响，离电即停				
9	备注	根据用户需要，绝缘杆可再加长				

同类产品规格：GDY-II型0.1-10KV高压声光验电器，

GDY-II型10KV高压声光验电器,GDY-II型35KV高压声光验电器, GDY-II型110KV高压声光验电器，

GDY-II型220KV高压声光验电器, GDY-II型500KV高压声光验电器。

石家庄帝智电力器材有限公司专业生产各种验电器、验电笔、高压验电器、交流高压声光验电器、交流验电器、高低压验电器、袖珍型验电器、袖珍折叠型验电器、伸缩型验电器、棒状伸缩型验电器。