

双登蓄电池6-GFM-12 12V12AH免维护蓄电池

产品名称	双登蓄电池6-GFM-12 12V12AH免维护蓄电池
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

双登市场理念:行业是生产车间，销售市场是能够创造出来的。 双登服务宗旨:动能不间断，服务项目完美；迅速，高效率，义务，技术专业；品质是双登人职业道德规范，品质是双登的历史文化品牌**度，品质是双登企业的社会责任。 五个原则：目标就是满足客户需求与处理问题；时间地点；专注力和竭尽全力；关键的解读是掌握服务项目机会；高效率地需求反映。

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，采用的是现阶段较**技术研发的新式较高能电瓶，各类性能参数合乎YD/T799-2002及IEC标准。本产品具备密封性可以信赖，能量密度高，内电阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封性反映高效率众多优势。在正常启动时无分散锂电池电解液，无有机气体外溢，维护保养使用便捷，可广泛应用于电信网通信系统、ups电源（UPS）、报案消防安全及保安系统、应急灯光控制系统、移动测量机器设备、供电系统、仪表设备、国防行业、铁路系统、自动控制系统设施等行业。

电瓶在使用过程中不漏油，不会产生有机气体，应用期内不用充注酸水；性能指标：25 正常启动环境下，浮充使用寿命可以达到8年；

自放电率：< 4%（25 、28天）；

深循环寿命： 600（80%DOC）；

工作中工作温度：-15 - 45 ；

密封性反映高效率：超过96%；

产品优势：高韧性ABS塑料机壳具备抗冲击抗振动性能好的特性；

特殊铅基多元合金极柱（ZL01277477.7），内电阻小，耐蚀性好充电接受能力强。

新式极片加工工艺，活性成分利用率高。

高品质超细玻璃纤维隔膜，高电压充放电****.

高纯锂电池电解液特独特添加物自放电率小

双层密封技术和特殊密封剂，保证充电电池无泄漏无有机气体析出可以信赖.电池安装：1.充电电池发布时，切忌挪动导电杆和排气管栓，说情住充电电池底端伸出，放进电池架（留意确定充电电池正负极相匹配正确与否）；2.安装中千万不要将充电电池排列正负极（+）、（-）接反，如接反有可能会引发火灾，使电瓶及充电头毁坏。3.联接电瓶以前，请使用细铜丝刷充足清洗干净接线端子，依照电池连接图开展串、并接配电路连接。4.先联接邻近2个单充电电池，请尽快在电瓶接线端子上抹上铅酸电池防锈油（甘油），随后用地脚螺栓、螺帽将电池端子与联接导条或连接导线连接。扭紧之后，在螺栓及联接导体的触碰处薄薄的涂上一层防锈油。如未涂充电电池防锈油，也会导致造成高阻抗的锈蚀层。5.再连接层与层中间电池正负极。6.联接结束后检测电池总电压正确与否（蓄电池组总电压 $V_{总}$ =单支汽车电瓶电压 $V_{单}$ ×电瓶总只数 $N_{总}$ ），工作电压确认无误然后将电瓶与充电头联接。电瓶的反子接充电器的正子，电瓶的负子接充电器的负子。联接结束后，检测电池中间以及与充电头中间有没有连接错误、电极连接线是否松动等。留意：1.组装电瓶之前，务请认真阅读《蓄电池安装使用手册》。看过以后请认真存放，需要的时候再熟练掌握。此外，若有不懂的地方或要商讨技术的难题，请向敝企业售后服务中心联络。2.安装错误，有导致漏油、触电事故、电瓶破损的风险。3.挪动电瓶之前要先接触一下一个接地装置金属物件，释放出来掉很有可能在的身上存有的静电作用。4.搬、移电瓶按照吊物解决，不然有可能导致腰疼和创伤。运送电瓶时，千万不要提、拉充电电池正、负子，不然有导致电瓶损坏、漏油的危险性。5.运送电瓶时小心轻放，请切记不能损害电瓶，如撞击、滚翻或摔掷，不然有导致电瓶破损的风险。警示：1.千万不要让带有桂皮醛、天那水、燃油等有机溶液、洗洁剂接触池壳及外盖。不然也会引起电池壳干裂、细裂痕，造成漏酸。2.电瓶上严禁放扳子、尖嘴钳等金属工具。不然，有造成短路故障导致烫伤、电瓶破损的风险。3.在电瓶的接线端子一部分、联接电导体及地脚螺栓、螺帽处恰当组装绝缘层盖，不然有触电的危险。如未恰当组装，产生短路故障时，可能会引起烫伤、电瓶损伤及生火发生爆炸。4.拧紧螺栓时，请按照规定扭矩来拧紧，不然有可能会产生火苗或接线端子损伤。