

# BXE8400防爆标志灯，防爆应急灯，防爆标志灯价格

产品名称	BXE8400防爆标志灯 ，防爆应急灯，防爆标志灯价格
公司名称	中宏防爆电气有限公司{防爆信号灯}
价格	10.00/只
规格参数	型号:0 电压:220 ( V ) 加工定制:是
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市黄华镇黄华工业区
联系电话	86 0577 62635015 18058338637

## 产品详情

型号：0  
防护等级：10  
主要适用范围：工业，石油，化工，矿用

电压：220 ( V )  
光源类型：0

加工定制：是  
光源功率：0 ( W )

bxe8400防爆标志灯

适用场所：

适用于石油、化工、油库、船舶及其它特殊危险场所和环境,作路标指示或停电应急时的安全疏散导向指示。

结构特性:

bxe8400防爆标志灯

最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作；采用智能保护电路，开盖后自动断电，确保维护更加安全。

采用场效应晶体发光技术，具有高分辨显示、节能环保等特点，光源寿命长达20000小时。

精密的结构设计和高科技表面喷涂处理，防尘防水，耐腐蚀，抗冲击，可靠耐用。

主电停电后自动转换为应急功能，应急工作时间达3小时，是普通标志灯的两倍。

超薄外形，美观轻巧，图形、文字标志可根据客户要求定做。

可采用吸顶式、壁挂式多种安装方式，方便实用。

#### 使用说明:

##### bxe8400防爆标志灯

先确定灯具安装位置，再按所需的安装方式将灯具固定。根据接线需要选定左或右侧作为电缆引入口，再根据所选 8-12mm 电缆线直径确定相应的橡胶密封圈套入电缆线。打开灯具右侧的两个翻扣，掀开灯盖，用所配专用工具旋开引入电缆一侧的接线盒盖，拧下压线柱的帽，将电缆线一端从引入口引入并按接线板上的极性标志接好电线，然后拧紧压线柱帽，再盖上接线盒盖，并用专用工具旋紧。将电缆引入口的压紧螺母拧紧，然后合上灯盖，将翻扣扣紧，再用所配螺堵将另一端的电缆引入口堵上即可。

将电缆线另一端通过防爆接线盒或直接引入防爆开关接通市电，启动开关，灯具即可正常工作。若需多灯或同其它电器并联使用，则按上述方法从另一电缆引入口接入电缆线。

**警告：** 严禁带电打开灯具内部各部件。

擦拭及维护灯具时，必须将电源开关关闭，并且只可用湿布擦拭透明件。

#### 注意事项：

##### bxe8400防爆标志灯

接线盒打开后，必须用专业工具操作。运输时，应在外包装纸箱内加装泡沫减震。灯具安装及使用时一定要可靠接地。

#### 技术参数:

##### bxe8400防爆标志灯

额定电压: 220vac 50hz 外壳防护: ip66

进线口螺纹: g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

充电时间: 6~8h

外形尺寸: 410 × 218 × 80mm

总重量: 5kg

#### 品质保证

公司已通过 iso9001:2008 国际质量体系审核认证, 本产品严格执行 iso9001 国际质量管理体系标准生产，确

保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),  
自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。手机 18058338637  
0577-62635015 李经理