

理士蓄电池DJW12-100AH 12V100Ah LEOCH ups电源柜配套用电瓶

产品名称	理士蓄电池DJW12-100AH 12V100Ah LEOCH ups电源柜配套用电瓶
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	498.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:12v100AH 产地:国产
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

理士蓄电池DJW12-100AH 12V100Ah LEOCH ups电源柜配套用电瓶

理士电池开箱与检查开箱时应当例行检查以下内容：1.

每箱电池有“安装使用维护保养说明书”一份“合格证”一份。2.

检查是否有外壳破裂、酸液渗漏现象。3.端电压检测发现异常情况立即与电池经销商联系理士电池安全事项1.请勿自行拆修分解或改造，否则电池内部的硫酸，铅将对人和环境造成伤害。2.切勿将电池或电池组的正负极短路，否则会造成电击，火灾或故障。3.请牢固地连接好端子螺栓部分，如有松动则会成为火灾的原因。4.请勿使其沾染油，水或其它化学药品，否则成为电击、火灾、以及故障等原因。5.安装连接时务必切断主电源，带电安装会出现电击的危险。6.请勿连接到额定电源以外的电源上，否则会成为火灾以及故障的原因。7.请勿将电池直接当做交流电源来使用，否则将会成为火灾故障、损坏的原因。（要把电池作为交流供电，必须通过设备如UPS）8.勿将电池靠近火源、热源或投入火中，以免引起爆炸。

理士电池的安装要求：1、首先应检查蓄电池的包装有无损坏，然后仔细拆开包装逐只检查电池是否完好；并检查电池出厂日期。2、由于电池组的电压较高，安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套，防止电击。3、电池应安装在远离热源和可能产生火花（大于2米）的地方，安装电池的场所必须有良好的排风通风条件。如有可能电池室应安装空调器以确保电池运行的环境温度在15~25℃，使得电池有较长的使用寿命。4、为了便于电池散热，每两只电池之间的间距应在保持20mm以上。在电池连接之前，应以铜丝刷或砂布将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。5、电池之间的相互连接，极性必须正确，并且要连接十分牢固。电池组连接好后，将电池组的正极、负极分别与充电设备的正极、负极相对应连接牢固。然后在连接部位涂抹一层凡士林。6、为使电池组具有长的使用寿命，应采用品质优良的自动限流恒压充电设备，在负载变化范围内，充电设备应达到1%的稳压精度。7、电池组安装时要保证电池与地之间绝缘良好。

