

球磨机用频敏变阻器BP4-40012全铜芯工艺好

产品名称	球磨机用频敏变阻器BP4-40012全铜芯工艺好
公司名称	乐清市广聚电力设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:民浙电力 型号:BP4-40012 包装:木箱
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹东工业区
联系电话	0577-61716526 13373858161

产品详情

球磨机用频敏变阻器BP4-40012全铜芯工艺好起动性能：

性能	轻载	中载	重载	满载
负载系数	0.4	0.7	0.85	1.0
起动电流/额定电流	1.6	2.0	2.5	2.5

球磨机用频敏变阻器BP4-40012全铜芯工艺好适用于14kW ~ 1000kW绕线型异步感应电动机作重载偶尔起动用。例如球磨机，破碎机等。BP4频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型；轻载起动型用于空压机，冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。BP4频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器，其铁芯柱采用厚钢管，轭铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构，钢管外装有线圈，即轻载起动频敏变阻器。对重载起动频敏变阻器在线圈外加套铝管，铝管即为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。BP4系列频敏变阻器型号：

BP4-02501

BP4-04002

BP4-05003

BP4-06304

BP4-08005

BP4-10006

BP4-12507

BP4-16008

BP4-20009

BP4-25010

BP4-31511

BP4-40012

BP4-50013

球磨机用频敏变阻器BP4-40012全铜芯工艺好安装、使用和调整:

(一) 安装 (1) 安装时应牢固地固定在基座上, 当基座为铁磁性物质时应在中间垫放10mm以上非磁性垫片, 以防影响频敏变阻器的特性; (2) 连接线应按电动机转子额定电流选用相应截面的电缆线; (3) 试车前, 应先对地测量绝缘电阻, 如其值小于1M 时, 则须先进行烘干处理方可使用。(二) 使用和调整 (1) 电动机刚合闸说跳砸; 起动电流太大, 起动太快, 对机械的冲击过大, 可改用较多匝数的抽头。如绕组有几组(几台) 并联, 可拆掉一组, 甚至改为串联。(2) 合闸后电机不起动, 起动电流太小, 或虽起动, 但稳定转速不高, 可调整线圈抽头, 改用较小匝数抽头; 如绕组有几组串联, 可拆掉一组, 甚至改为串联, 或把绕组由Y接法改为 接法。(3) BP4频敏变阻器抽头为: 零点、20%、90%、****, 出厂时接线接90%抽头。