

衢州科勒电源车维修与保养

产品名称	衢州科勒电源车维修与保养
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:24H内到达 服务范围:全国 品牌:捷成
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

产品详情

发电机升不起电压维修方法 (1) 检查励磁调节系统是否正常；(2) 检查表计及PT一、二次回路是否正常；(3) 测量励磁变高、低压侧绝缘电阻是否合格；此故障现象：发电机升压时电压表无指示或很低。

发电机的日常保养工作：1、检查发电机燃油箱燃油量，并观察燃油箱存油量，根据需要添足。2、检查发电机油底壳中机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时，应加到规定量。3、检查发电机喷油泵调速器机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时应添足。4、检查发电机三漏（水、油、气）情况。消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象；消除进排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象。5、检查发电机各附件的安装情况。包括各附件的安装的稳固程度，地脚螺栓及与工作机械相连接的牢靠性。6、检查发电机各仪表。观察读数是否正常，否则应及时修理或更换。7、检查喷油泵传动连接盘。连接螺钉是否松动，否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。8、清洁柴油发电机及附属设备外表。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃；擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。发电机的维修保养1、机组应保持清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电现象。机组各部件应完好无损，接线牢固，仪表齐全，指示准确，无螺丝松动。2、根据各地区气候及季节情况的变化，应选用适当标号的燃油和机油。3、保持机油、燃油及其容器的清洁，按说明书要求定期清洗和更换机油、燃油、冷却液和空气滤清器。油机外部运转件要定期补加润滑油。4、启动电池应长期处于稳压浮充状态，每月检查浮充电压，单节电池浮充电压为12.18V，12.24V或按说明书要求，及电解液液位。5、应避免长时间怠速运行，燃油液面与输油泵高度差不宜过大。6、市电停电后应能在15分钟内正常启动并供电。7、新装或大修后的机组应先试运行，性能指标测试合格后才能投入使用。发电机励磁PT二次电压消失维修方法 (1) 将励磁调节方式改为手动方式运行；(2) 检查励磁PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换；(3) 恢复正常后，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象：(1) 警铃响，“发电机励磁PT断线”报警；(2) 励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。发电机机端PT二次电压消失维修方法 (1) 将自动调节励磁系统改为手动方式运行；(2) 退出发电机复合电压闭锁过流保护；(3) 通过其它表计对发电机进行监视调整；(4) 通知汽机注意监视发电机；(5) 检查机端PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换；(6) 正常后，投入发电机复合电压闭锁过流保护，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象：(1) 警铃响，“发电机机端PT断线”报警；(2) 发电机有功、无功、电压表指示降低或为零。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。