

高精度延时器精确到秒定时器

产品名称	高精度延时器精确到秒定时器
公司名称	南京华瑞创意工坊有限公司
价格	90.00/只
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥春园路
联系电话	025-51513885 18951949263

产品详情

高精度延时器，倒计时器，定时器，精确到秒定时器 延时开关 2011彩版隆重上市：

- 1、提升主板电子元件性能，进一步降低了功耗。
- 2、使用增强型彩色按键，确保5万次以上的设置使用。
- 3、使用超长寿命液晶屏，耐高低温，显示更清晰，确保可靠使用10万小时以上。

一、产品简介：

市面上质量第一的定时插座

功能最多、用料最足、寿命最长、返修最低

奥运品质：08奥运场馆建设经过重重挑选，使用了此款定时器3万多个，并通过欧洲GS、CE、S、FI、N、D、EMC和中国质量认证中心CQC认证。

FR-TDS02型高精度延时(倒计时)定时器，是以一枚原装进口单片微处理器为核心配合电子电路等组成的一个电源开关控制装置。它可任意设定1秒~100小时范围内的倒计时(延时)开关时间。

本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源，在脱离市电电源的情况下，仍可保持计时显示和储存的各项数据9个月以上。它可以控制各种电器的自动开关。

二、技术参数：

执行标准：GB/T14536.1-1998 GB/T14536.8-1996

额定电压：220VAC

额定电流：10A（阻性）

额定功率：2200W

工作温度：-20 ~ 70

计时误差： ± 0.5秒/24H

三、系统功能介绍：

1. 液晶屏幕和面板字符和如右图所示：

R 清除所有数据,系统重新启动。

时 设定倒计时时间中的小时。

分 设定倒计时时间中的分钟。

秒 设定倒计时时间中的秒。

启动/暂停 手动执行倒计时。

四、操作说明：

（一）、设定倒计时时间：按“时”、“分”和秒，设定好你要本机开启通电的时间，最大设定时间为9小时59分59秒，最小时间为1秒。

（二）、执行倒计时（延时开关）：

1、手动操作：

在设定好倒计时时间后，按“启动/暂停”键，本机机内的继电器立即接通电源，如在执行倒计时的过程中再次按“启动/暂停”键，本机将立即关闭电源同时处于暂停状态，如需继续执行则再次按“启动/暂停”键直至执行完成设定好的倒计时时间后，本机停止，5秒后系统返回至上次设定的时间。

2、自动执行：

自动执行用户需要提供本机所需的高电平信号（高电平信号电压有用户预定）。首先要设定好倒计时时间，设定好时间后,可开启高电平信号,本机在检测到有高电平信号时,倒计时开始同时接通电源,在

执行倒计时的过程中信号有高电平变成低电平时, 倒计时暂停,如再转换成高电平时, 倒计时继续执行直至完成设定的时间,屏幕归0时, 倒计时停止,5秒后系统返回至上次设定的时间。如需再次执行,必须将电平信号从高电平转换成低电平再转换成高电平信号时,本机将又一次执行所设定的倒计时。

其它特色设计：

一、键盘锁定功能：锁定后可有效防止误操作造成的事故。 ---独有功能

二、节电的待机电路：采用先进的微功耗待机电路，待机功耗1W以下，产品的适用电压范围更宽（可在150V~280V之间正常工作），产品性能更稳定、更可靠，是真正的节电产品。 ---独有功能

三、更好的抗干扰能力：采用高抗干扰CPU芯片，能有效承受高频电磁辐射或 10KV的静电放电干扰，使之能在各种干扰环境中工作。

四、输出插座安全保护挡块设计。