

中兴ZXDU58W121,中兴室外直流开关电源48v120a现货

产品名称	中兴ZXDU58W121,中兴室外直流开关电源48v120a现货
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“中兴ZXDU58W121室外电源，中兴通信电源”参数说明是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：其它输入电压：220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备型号：ZXDU58W121商标：中兴包装：全新原装“中兴ZXDU58W121室外电源，中兴通信电源”详细介绍

中兴ZXDU58W121室外电源，中兴通信电源

中兴室外电源ZXDU58 W121几大主要产品特点

中兴ZXDU58 W121系统是30 A (-48 V) 系列通信电源产品。ZXDU58 W121系统具有强大的野外环境适应能力，可在户外的恶劣环境中使用；具有集中监控、电池维护和管理的功能，满足户外型智能无人值守的要求。

中兴ZXDU58 W121系统采用了国际上先进的整流器变换技术，能充分满足接入网设备、远端交换局、移动通信设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备的供电需求。

中兴ZXDU58 W121使用环境：

工作温度 -40 ~ +55

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 10%~90%

大气压 70 kPa ~ 106 kPa

场地要求 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有**危险，没有震动颠簸，地板倾角 5°

防水、防尘 IP55

中兴ZXDU58 W121交流配电：

额定输入电压 单相220 VAC/三相380VAC

可波动电压范围 80 VAC ~ 300 VAC (相电压)

频率 45 Hz ~ 65 Hz

**输入电流 100 A

输入功率因数 0.99 (满载)

C级防雷泄放电流 40 kA

D级防雷泄放电流 20 kA

交流备用输出 2路。其中1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流备用输出，给电池柜加热板供电

中兴ZXDU58 W121直流配电：

输出电流 120 A (满配置)

输出电压 -42 VDC ~ -58 VDC可调

负载输出 *多6路，各路容量可为6 A~63 A

电池输入 2路电池输入，100 A空开

衡量杂音电压 < 2 mV

峰-峰值杂音电压 150 mV (20 MHz带宽)

效率 90% (额定输入满载情况下)

直流防雷泄放电流 5 kA

保护功能 可根据用户需要灵活配置一、二下电负载的路数

安全规格 符合IEC950标准

中兴ZXDU58 W121机柜尺寸和重量：

外形尺寸

组合机柜 600 mm × 1745 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

分体机柜

整流柜： 600 mm × 945 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

电池柜： 600 mm × 945 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

重量

组合机柜 满配置时200 kg (不包括主设备和电池组)

分体机柜 满配置时整流柜130 kg (不包括主设备)，电池柜70 kg (不包括电池组)

中兴ZXDU58 W121整流模块型号： ZXD1500 (V4.0) -48V30A，满配可以配4个

中兴ZXDU58 W121监控模块型号： ZXDU58 B121