

大量现货 松下变频器BFV00022D

产品名称	大量现货 松下变频器BFV00022D
公司名称	深圳斯玛特科自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路213号华丰广场五楼D08-09室
联系电话	0755-83892046-8004 18211569970

产品详情

<http://www.sz-plc.com> 0755-83892046 18211569970 QQ:1439416429 罗小姐

1.小巧为了满足各类机器小型化的需要，我们实现了同类产品中最小型化

体积仅是我公司过去产品的40%~56% 2.操作简单采用了新设计的调频电位器，使调频操作简单轻松而且用操作盘就可容易地操作正转/反转

3.可由PLC直接调节频率可直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率

同时可与我公司PLC(FP0等)配套使用，无需模拟I/O单元 4.功能齐全的小型产品8段速控制制动功能

再试功能 根据外部SW调整频率增减和记忆功能 再生制动功能的充实 400V系列型:内置制动电路

200V系列型:内置0.4-1.5kW电阻 (0.2kW电路没有制动电阻;0.4kW是外部设置的同包装电阻) 输入电压单相200V级 型号

1) BFV00022D BFV00042D/G BFV00072D/G
BFV00052D/G 电机输出(kW) 0.2 0.4 0.75 1.5 额定输出电流(A) 1.4 2) 2.4 2) 3.6 2)

7.0 2) 额定输出容量(kVA) 4) 0.6 1.0 1.4 2.8 电源容量(kVA) 5) 0.7 1.2 1.7 3.7

毛重量(kg) 0.7 0.7 1.2 1.3 输入电压 三相400V级 型号 1) BFV00074 BFV00154

BFV00224 BFV00374 电机输出(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 额定输出电流(A) 2.1 3.8 5.4 8.7 3)

额定输出容量(kVA) 4) 1.7 3.0 4.3 6.9 电源容量(kVA) 5) 2.6 3.6 6.4 10.4 毛重量(kg) 1.4 1.4

1.4 2.1 1) 在200V系列的订货号上，末尾是D，表示无再生制动；末尾是G,表示有再生制动 (0.75, 1.5kW : 回路内置制动电阻 0.4kW : 回路内置但制动电阻是作为附件随带，外部设备) 对400V系列：全型号内置制动回路 (制动电阻是外部设置的专用附件) 2) 200V系列的额定输出电流，表示载波频率为10kHz以下的情况。在12.5kHz及15kHz下使用时，请将额定电流减至95% (12.5kHz) 和90% (15kHz)。 3) 在400V系列3.7kW产品的额定输出电流值是在载波频率为7.5kHz以下情况表示的。在10kHz时，应将额定输出电流值降低到额定的90%而进行使用。 4) 对于额定输出容量：200V系列的额定输出电压是表示在230V情况下的电压值。400V系列的额定输出电压是表示在460V情况下的电压值。 5)

电源容量随电源的阻抗的变化而变化。请准备表中记载值以上的电源。