

北大青鸟JBF5143输出模块替代JBF143F输出模块 4143消防广播模块

产品名称	北大青鸟JBF5143输出模块替代JBF143F输出模块 4143消防广播模块
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF5143 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

JBF5143输出模块 广播模块概述

内置高性能微处理器，采用SMT表面贴装工艺；

用于控制消防应急广播系统的切换，具有检测输出线路状态及其带载扬声器离线功能（须配接指定规格的扬声器）；

模块带载3W扬声器数量 20只；

采用二总线制方式，无极性要求。在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m；

电子编码方式。可通过专用电子编码器编址；

插拔式结构，易于施工、维护。

二、JBF5143输出模块 广播模块技术参数

型号	JBF5143
名称	输出模块
品牌	青鸟消防
工作电压	DC18V-28V，调制型，控制器提供

线制	L1、L2二总线，无极性
监视电流	0.6mA (DC24V)
动作电流	1.0mA (DC24V)
触点负载	DC30V/2A或AC125V/0.5A
射频电磁场辐射抗扰度	30V/M
编码方式	专用电子编码器编码
编码范围	1~200
远传输距离	1500m (RVS2x1.5mm ² 及以上)
指示灯	监视状态：“运行”灯红色闪亮 动作状态：“输出动作”灯红色常亮，“运行”灯红色闪亮 故障状态：音源线路发生短路断路，扬声器线路发生短路、断路以及丢失等故障“故障”灯黄色常亮
工作温度	-10 ~+50
相对湿度	95%(40 ± 2)
外形尺寸	120mm × 82mm × 45mm (长 × 宽 × 高)

三、JBF5143输出模块 广播模块接线图