淮北英泰电源车保养服务

产品名称	淮北英泰电源车保养服务
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:全国 品牌:捷成 服务类型:发电机维修
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库,就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

产品详情

汽油发电机发动机的冷却水温保持在45-65度左右。若水温过低,会造成汽油发电机燃烧不完全,加大机 器本身负荷量。冷却水好用不含矿物质的"软水"(如蒸馏水、雨水),不宜滥用污水、浑水。发电机的 日常保养工作:1、检查发电机燃油箱燃油量,并观察燃油箱存油量,根据需要添足。2、检查发电机油 底壳中机油平面,油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时,应加到规定量。3、检查发电机喷油泵调 速器机油平面,油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时应添足。4、检查发电机三漏(水、油、气) 情况。消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象;消除进排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的 漏气现象。5、检查发电机各附件的安装情况。包括各附件的安装的稳固程度,地脚螺栓及与工作机械相 连接的牢靠性。6、检查发电机各仪表。观察读数是否正常,否则应及时修理或更换。7、检查喷油泵传 动连接盘。连接螺钉是否松动,否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。8、清洁柴油发电机及附属设 备外表。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、 水和尘埃;擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。发电机励磁PT二次电压 消失维修方法(1)将励磁调节方式改为手动方式运行;(2)检查励磁PT回路,如果一、二次保险熔断 , 应予以更换; (3)恢复正常后,将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象: (1)警铃响, 发电机励PT断线"报警;(2)励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。发电机机端PT二次电压消失维 修方法(1)将自动调节励磁系统改为手动方式运行;(2)退出发电机复合电压闭锁过流保护;(3)通 过其它表计对发电机进行监视调整;(4)通知汽机注意监视发电机;(5)检查机端PT回路,如果一、 二次保险熔断,应予以更换;(6)正常后,投入发电机复合电压闭锁过流保护,将励磁调节方式改为自 动方式运行。此故障现象: (1) 警铃响, "发电机机端PT断线"报警; (2) 发电机有功、无功、电压 表指示降低或为零。发电机日常维护1、清洁,以保持散热良好;2、防止各种液体、金属零件等进入电机 内部:3、油机起动怠速期间, 电机转子运转声音, 不能有杂音:4、额定转速时, 应无剧烈震动:5、监测发 电机各种电气参数及发热情况;6、察看电刷、绕组端部有无火花;7、不能突加或突减大负载,严禁超载或 不对称运行;8、保持通风、冷却,防止受潮。我们一贯遵循"客户至上,至善至美"之经营理念,致力 于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时,始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市 场的关健。