

XXS—24A型音响器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | XXS—24A型音响器 |
| 公司名称 | 西安红航电力设备有限责任公司 |
| 价格 | 350.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安北郊西航集团公司五龙汤 |
| 联系电话 | 029-86619196 13002951368 |

产品详情

XXS—220、XXS—24、XXS—48、XXS—24A型音响器

概述：

XXS—220、XXS—24、XXS—48、XXS—24A型报警音响器，直接采用集成音响电路设计而成，线路简单，工作稳定可靠，XXS—220、XXS—24、XXS—48型具有三种音响，即：救护车声，警车声，消防车声。XXS—24A型发出纯电铃声响，音色纯正，逼真。报警时除发生纯正响亮的报警声，同时显示出明亮醒目的灯光。XXS—220、XXS—24、XXS—48、XXS—24A型报警音响器，输入信号可以是电平方式，也可以是接点输入方式，可与本厂生产的XXS—201、XXS—208型等闪光报警仪配套使用，可直接替换老式电铃，也可单独作为报警音响使用，如用于救护车、警车、消防车等，也可与其它防盗、防火设备配套作为警笛、警铃使用。

它具有接线简单、安装方便、寿命长、低功耗等优点。本身具有自检功能，音量大小可调，使用方便。

三．示意图：

技术指标：

1．电源电压：XXS—220型：220V/AC ± 10%

50HZ。

XXS—24 型 : 24V/DC \pm 10%。

XXS—48 型 : 48V/DC \pm 10%。

XXS—24A型 : 24V/DC \pm 10%。

2. 环境条件 : 使用温度 -10 \pm 55 。

相对湿度 85% ;

3. 信号输入方式 :

) 接点输入 : 常开 1 。

) 电平输入 : 电压1 ~ 12V。

1. 音量选择 : 按面板指示方向可调整声音大小。

2. 电源指示灯 : 当电源开关拨至上端 , 音响器接通电源 , 指示灯亮。

3. 故障报警灯 : 有报警信号时 , 该指示灯亮。

4. 电源开关 : 拨上为开 , 拨下为关。

5. 音调选择 : 共有三档位置 , 是档求护声 , 中档警笛声 , 下档求火声。

电流 2mA。

4. 自动功能 : 检查本音响器是否正常。

5. 消耗功率 : XXS—220型未报警时 < 1W

报警时 < 8W。

XXS—24型未报警时 < 1W

报警时 < 6W。

XXS—48型未报警时 < 1W

报警时 < 6W。

XXS—24A型未报警时 < 1W

报警时 < 8W。

6. 自检开关 : 报警器自检。

注意：该开关有三档位置，上档是自检，用来检查音响器本身是否处于正常；中档是拒绝由端子（是电平信号 是接点信号）来信号；下档处于待命状态，一旦有端子（ 、 ）来的信号就立即由待命状态转为报警状态。平时自检开关一定搬到待命状态。

7. 接线端子：

是电平输入信号；（ 是电平输入信号XXS—24A）

接点输入信号；（ 接点输入信号XXS—24A）

接地端子；

DC24V正（当220型为AC相线）；

DC24V负（当220型为AC零线）；

8. 安装支架

四. 安装、接线方法：

1. 外形尺寸：140×100×60（宽×高×深）。
2. 音响器与各种型号报警仪接线方法见附图。
3. 用户需异型报警器本厂配合制作。

五. 开箱验收工作：

检查附件是否完备，附件如下：

1. 产品说明书一份；
2. 产品合格证一张；
3. 安装支架一副；