

维修南自NEP985数字式变压器后备保护电源板液晶屏

产品名称	维修南自NEP985数字式变压器后备保护电源板液晶屏
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南自 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修南自NEP985数字式变压器后备保护电源板液晶屏2.2.10 通信参数设置

进入主菜单，选择子菜单项【装置设置】按《确定》键进入装置菜单界面，然后选择【通信设置】按《确定》键进入通信设置界面。在通信设置界面选择【串口设置】时，可设置装置中的一个RS232及两个RS485串行口参数，其中第一个RS485串行口对应【串口1设置】菜单选项，而第二个RS485串行口对应【串口2设置】菜单选项；选择【网络设置】时，可设置装置的以太网参数。

通信参数设置显示分浏览和修改两种状态，在浏览态下，通过按《修改》键可切换至修改态，在修改态下按《确定》或《退出》键可返回浏览态。

浏览态下用《 》、《 》来滚动要选择修改的通信参数子项。

修改态下用《<》、《>》键来改变光标的位置，用《 》、《 》键来改变要通信参数值，修改完毕后，按《确定》键保存当前通信参数项的修改；按《退出》键取消当前通信参数项的修改。

修改完毕通信参数后，在浏览态下，按《退出》键退出通信参数设置界面并弹出密码验证窗口，进入密码验证窗口后，输入正确密码，然后按《确定》键固化通信参数，若放弃固化通信参数则按《退出》键。

2.2.11 通道系数校准

进入主菜单，选择子菜单项【出厂设置】按《确定》键进入出厂设置菜单界面，然后选择【通道校准】按《确定》键进入通道系数校准显示界面。

通道系数校准显示分浏览和修改两种状态，在浏览态下，通过按《修改》键可切换至修改态，在修改态下按《确定》或《退出》键可返回浏览态。

浏览态下用《 》、《 》来滚动要选择修改的通道系数项。

修改态下用《<》、《>》键来改变光标的位置，用《 》、《 》键来增减阿拉伯数字，修改完毕后，按《确定》键保存当前通道系数项的修改；按《退出》键取消当前通道系数项的修改。

修改完毕通道系数后，在浏览态下，按《退出》键退出通道系数校准界面并弹出密码验证窗口，进入密码验证窗口后，输入正确密码，然后按《确定》键固化通道系数，若放弃固化通道系数则按《退出》键。

2.2.12 时间修改

进入主菜单，选择子菜单项【出厂设置】按《确定》键进入出厂设置菜单界面，然后选择【时间设置】按《确定》键进入时间设置界面。

时钟显示分选择和修改两种状态，在浏览态下，通过按《修改》键可切换至修改态，在修改态下按《确定》或《退出》键可返回浏览态。

时钟含日期和时间两部分，日期和时间的修改通过按《修改》键进入修改态而交替出现。

修改态下用《<》、《>》键来改变光标的位置，用《 》、《 》键来增减阿拉伯数字，修改完毕后，按《确定》键保存当前修改的时间；按《退出》键取消当前修改的时间。

2.2.13 恢复备份

装置运行整定的区号、定值、压板、保护元件跳闸矩阵、通道系数和通信参数等数据分主备存储，