## AOKETE 奥科蓄电池6GFM12-24 12V24AH技术规格

产品名称	AOKETE奥科蓄电池6GFM12-24 12V24AH技术规格	
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务	
价格	.00/件	
规格参数	品牌:AOKETE奥科蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号	
联系电话	17812762067 17812762067	

## 产品详情

AOKETE 奥科蓄电池6GFM12-24 12V24AH技术规格

AOKETE奥科蓄电池6GFM12-24 12V24AH技术规格

AOKETE蓄电蓄电池产品特点:维护简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。 自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在\*小。 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。 内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。 深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

## AOKETE蓄电安装使用方法:1.

安装前,首先必须检查电池型号,数量,连接线与所用型号是否相符,若有偏差请尽早与我司联系。2. 转矩扳手、扳子等的金属工具,请用塑料胶带进行绝缘处理后使用,以防止由于短路发生烫伤、蓄电池的破损和起火爆炸等情况。3.

连接时,请注意极性正确,将螺栓拧紧,保证接触良好,但不要用力过猛,以免损伤端子,造成漏液。4.不能将不同厂家,不同容量,不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用;不同批次电池混用应限制在一个月内;在使用之前必须检查电池的开路电压,若12V电池电压低于12.40V,6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时,应先对电池进行充电,充电电压参照均衡充电方法。5.安装末端连接件和导通电池前,应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。6.保护电池避免受到强烈震动或撞击。7.在设备上安装时,应使电池远离发热源(如变压器),电池应正立放置在尽可能低的地方,建议留有通风孔保持足够的通风。8.电池可能会产生可燃气体,电池安装时须远离可产生火花的设备(如开关、保险)。9.在将电池接入充

电器或负载时,必须关闭回路开关, 负载的负极连接。	将电池的正极与充电器或负载的正极连接,	,电池的负极与充电器或