

# 瀚彩5寸 HSD050IDW1 AV+VGA 驱动板

产品名称	瀚彩5寸 HSD050IDW1 AV+VGA 驱动板
公司名称	深圳千汉电子有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	深圳罗湖区红岗大厦501
联系电话	0755-25907866 13249839968

## 产品详情

厂家现货瀚彩5寸高清 HSD050IDW1 40P

驱动板。支持2路AV输入+1路VGA输入+1路YPBPR输入（可选）+1路SV输入（可选）。QHMD057D-V01目前能直接驱动的数字屏型号为：AT070TN83，

AT070TN83V1，LW700AT9309等40P的Panel；LQ104V1DG52等单33P的

Panel；通用4.3/5寸等40P的Panel；三星4.3/4.8寸等45P的Panel。B. 主要特性:

电源输入：推荐使用12V输入，范围在+7V-15V。工作温度: -20 ~+ 65。

默认的程序是2AV+VGA，YPBPR由菜单中的开关控制。VGA信号支持: 640\*350-70Hz, 640\*400-70Hz,

640\*480-60Hz 66Hz 72Hz 75Hz, 800\*600(800\*480) -56Hz 60Hz 72Hz 75Hz, 1024\*768-60Hz 70Hz 75Hz

,1280\*1024-60Hz等等。YPBPR信号支持: 720x576\_50I, 720x576\_50P, 720x480\_60I,

720x480\_60P, 1280x720\_50P, 1280x720\_60P, 1920x1080\_50I, 1920x1080\_60I等等。

内置8个测试画面：红，绿，蓝，黑，白，灰，彩色条，黑白框。可手动调整和自动循环。

支持OSD按键板，OSD语言包括中文和英文，客户通过按键板可自行调节亮

度，对比度，色度，屏翻转（需要屏支持），屏缩放等功能。

支持红外遥控输入（IR）：客户通过IR可实现任意功能。支持外接音频板，音频菜单调节。

支持开机LOGO功能。支持需要SPI数据初始化的Panel。

无信号关机设置，可设置为不使用该功能，5S，10S，默认的设置是不使用该功能。

车载倒车后视功能，可选有信号切换和倒车线切换，默认是倒车线切换。

上电正常工作时，给予12V电压到倒车控制脚时能自动切换到AV2（视频

信号通道2，且可指定倒车的显示通道），当倒车电压消失，能自动切换回原先的显示通道！

上电待机时，给予12V电压到倒车控制脚时能自动切换到AV2（视频信号

通道2，且可指定倒车的显示通道），当倒车电压消失，能自动切换回原先的显示通道并待机！

上电无信号关机时，给予12V电压到倒车控制脚时能自动切换到AV2（视

频信号通道2，且可指定倒车的显示通道），当倒车电压消失，能自动切换回原先的显示通道！

倒车时，按键不起作用，无信号关机功能不起作用。倒车脚最大输入电压为24V。

另有：AU：4.3寸（A043FL01V4/A043FW02V3）单40pin

AU：7寸（A070VW01）/7寸（A070VW02）/7寸（C070VW02）/7寸（C070VW03）单50pin

AU：7寸（A070VW04）单60pin AU：8寸（A080SN01）单60pin AU：8寸（C080VW02\_V0）单60pin

AU：10.2寸（A101VW01）双30pin 奇菱：4.3寸（LR043JC211）单40pin

奇信：5寸（LW500AC9001）单40pin CMO：7寸（LW700AT9003）单40pin  
CMO：8寸（LS080HT111/LS080HT121）单40pin 群创：4.3寸（AT043TN24V1/AT043TN13）单40pin  
群创：5寸（AT050TN22）/5.6寸（AT056TN52/AT056TN53V1）单40pin  
群创：5寸（AT050TN22V1）/5.6寸（AT056TN52V2）单50pin  
群创：7寸（AT070TN83V1）/7寸（AT070TN83）单40pin  
群创：7寸（AT070TN83V3/AT070TN82/AT070TN82V1）双30pin 群创：8寸（AT080TN03 / AT080TN04 /  
AT080TN42V1）双30pin 群创：8寸（AT080TN52）单50pin 群创：10.2寸（AT102TN01  
/AT102TN03）双30pin 驱动板