

浙江省嘉兴市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商西门子一级总分销

产品名称	浙江省嘉兴市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商西门子一级总分销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

直流调速器在使用中有时需要把参数恢复为出厂设置或者重新设置参数，具体需要设置哪些参数呢？下面将简述6RA70快速设置方法：需要设定：电枢电流、励磁电流、电枢电压、励磁电压、反馈方式、给定源、启动源，自动整定优化，一般这些参数够用了直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从1到2200a.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000a的电流,励磁电路可以提供zui大8的电流(此电流取决于电枢额定电流)(1)6ra70调速器参数设置及自优化调试设置p051=21;
恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)p051=40; 允许修改参数p052=3; 显示所有参数p100=电枢额定电流（调试时这项就可以参照电机铭牌来设定）p101=电枢额定电压（调试时这项就可以参照电机铭牌来设定）p102=励磁额定电流（调试时这项就可以参照电机铭牌来设定）p104,p105,p106,p107,p108,p109,p114,默认值p082=1,励回路主回路接触器一起合闸p083=3,速度反馈信号由emf提供,1=xt104 xt103提供(测速反馈),2=编码器反馈如果选择p083=2,那么请设置以下参数p140=1,编码器类型1p141=1024,编码器脉冲数p142=1,编码器输出p143=3000,设置电机的zui大运行速度如果选择p083=1,那么请设置以下参数p741=测速发电机反馈电压. 算法:例如测速电机铭牌110v 2000转,电机额定转速1500转,那么请设置p741的电压为83v.优化操作:(在这里我们只做电流环的优化)p051=25
,电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行启动调速器,6ra70会自动运行,优化电流环及励磁参数.