

# 欧特保蓄电池NP-XA12120CH 12V120AH储能电池

产品名称	欧特保蓄电池NP-XA12120CH 12V120AH储能电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧特保蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

欧特保蓄电池NP-XA12120CH 12V120AH储能电池

欧特保蓄电池NP-XA12120CH 12V120AH储能电池

电池型号

额定电压 (V)

额定容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

参考重量 ( kg )

NP-XA1217CH

12

17

181

77

167

2.6

NP-XA1224CH

12

24

165

125

177

6.8

NP-XA1238CH

12

38

197

165

176

10

NP-XA1250CH

12

50

230

138

211

13

NP-XA1265CH

12

65

350

166

175

17

NP-XA12100CH

12

80

330

173

233

21

NP-XA12120CH

12

100

408

174

235

27

NP-XA12150CH

12

150

484

171

241

40

NP-XA12200CH

12

200

522

240

240

60

免维护无须补液； 内阻小，大电流放电性能好； 适应温度广（ - 35 - 45 ）； 自放电小；  
使用寿命长（8 - 10年）； 荷电出厂，使用方便； 安全防爆；  
独特配方，深放电恢复性能好； 无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

欧特保电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

关于UPS电源我相信很多人都是买来了只要是合适就可以用了，然而相信很多人觉得没有对UPS电源使用时留一些心眼，其实在使用UPS电源时，可以说是一门学问，需要注意很多方面的问题。今天我们就重点讲讲关于匹配关系、拆移机留意、UPS电池维护的方面问题。第一，匹配关系：UPS高频机仅适合贸易场合使用，产业领域的UPS配用需选用工频机。EPS配用于灯具照明时，必需参考各种详细灯具的功率因数：荧光灯为0.6-0.8，白炽灯及卤钨灯为1。UPS/EPS机器长期运行的\*\*带载率为70%以下，这对机器

及负载均有好处！第二，拆移机留意：用户在机器使用的运行过程中，不能随意增加负荷或拆移机器。若有必要，则应先向供给商咨询核准，并在指导下需专业职员实施。

第三，UPS电池维护：市电长期不停电地区用户，欧特保蓄电池NP-XA12120CH 12V120AH储能电池为保养UPS电池寿命及检测机器逆变功能，应每两个月让UPS蓄电池逆变放电一次。需要留意的是，统一组蓄电池中新旧不能混用，容量/型号不同也不能混用。旧蓄电池容量低于标定容量的60%不能在本机器上使用，应及时更换，否则会増加损坏本机的可能，但换下的旧蓄电池还可用于日常民用使用。