

## 宿迁西门子触摸屏代理商

产品名称	宿迁西门子触摸屏代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子触摸屏代理商 西门子触摸屏:西门子触摸屏总代理 德国:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

1、双击SIMATIC Manager图标，翻开STEP7 主画面。

2、点击FILE\  
NEW，依照图例输入文件名称（TEST）和文件夹地址，然后点击OK；体系将主动生成TEST项目

3、点亮TEST项目名称，点击右键，选中Insert new object，点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目，假如项目CPU是S7-400，那么选中SIMATIC 400 STATION即可。

4、TEST左边的+点开，选中SIMATIC 300（1），然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT，硬件组态画面即可翻开！

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。

6、双击PS-300，选中PS 307 2A，将其拖到机架RACK的榜\*\*\*SLOT；

7、双击CPU-300，双击CPU-315-2DP，双击6ES7 315-2AF03-0AB0，选中V1.2，将其拖到机架RACK的第2个SLOT；一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出，在Address 中挑选分配你的DP地址，默认为2；

8、然后点击SUBNET的NEW按钮，生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING页面，你能够在这里设置PROFIBUS-DP的参数，包含速率、协议类型。

9、点击确认，即可生成一个PROFIBUS-DP网络

10、组态ET200M，点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(留意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左边PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

11、立即，会弹出IM153-1通讯卡设置画面；DP地址能够改动，默认值为1；点击确认。

12、点开IM153-1\再点开DI300\选中SM321 DI16\*DC24V模块,并将其拖入左下面的第4槽中，一个DI模块组态完毕，体系将主动为模块的通道分配I/O地址（该处为I0.0——I1.7）。

13 依照上面过程组态DO模块（6ES7 322-1BH010AA0）。体系也将为其分配地址为（Q0.0——Q1.7）。

14、依照上面的办法组态AI模拟量模块（6ES7 331 7KF01-0AB0）；然后双击该模块，弹出模块特点画面，点击Measuring栏，为每个通道定义信号类型，将0-1通道定义为两线制4——20mA信号，2-3通道为内部补偿K型热门偶信号（TI-C K）。\*\*\*后点击OK，完结AI模块组态。体系将为每个通道定义地址，该处\*\*通道是PIW256、PIW258

15、点击存盘按钮，Save and Complice,存盘并编译硬件组态，完结硬件组态作业。

16、检查组态，点击STATION \Consistency check ,假如弹出NO error 窗口,则表示没有过错发生!