

# 双核1.5GHz泛联云终端FL400

产品名称	双核1.5GHz泛联云终端FL400
公司名称	深圳市泛联科技有限公司
价格	820.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室
联系电话	0755-82172260 13823723021

## 产品详情

泛联云终端是随着近年来ARM架构硬件性能的几何倍数增长，虚拟化桌面云应用的优势得到IT界的广泛认可，更多有实力的公司加大了对云终端技术投入和积累下的产物，他给云终端行业的发展带来了惊喜。

FL400这款创新的云终端依然秉承了终端机所独有易管理，低成本，低维护，高环保（低功耗，省空间，无辐射，零噪音）一易两低一高的特点；除此之外，他还坚持采用了低成本高性能的ARM硬件架构以及LINUX内核，仅此5W的功耗以及全贴片式的设计让他连续24小时不关机作业依旧能惊喜的稳定而节能；FL400依旧采用了在WINDOWS系统所通用的RDP协议上做更高性能优化，让您不需要很专业的计算机知识，就能轻松部署数百台的电脑工程；而其所独有1080P高清视频支持，高音质音频输入输出，高32位显示画质，足于让您感受到更逼真的PC级体验。

这是一次终端机的全新的诠释，彻底颠覆了便宜没好货的世俗观念。便宜的硬件成本一样可以做到PC机同等级的体验

这是一款具有完全创新意义的终端机产品，因此它有了跟之前终端与众不同的命名方式FL400。这个价格合理的云终端产品以其新增高画质视频流，高音质声音输入输出以及更加流畅的操作效果，让他兼具终端机的特点，又能带给我们更加逼真的如同PC级的体验，这样的他能够胜任办公，教育，会议室，酒店客房以及更多广阔的应用领域。

产品网络拓扑图：

精美的外观：

前面板

A：TF卡接口

B：透光条

C：开关

后面板

D : RJ45网络接口

E : 音频输出SPK端口

F : 音频输入MIC端口

G : USB接口1, USB接口2

H: : HDMI高清输出接口

I : VGA显示器接口

J : 5V/1A电源接口

侧面板

K: USB接口3

L : 无线WIFI天线接口

产品优势

## 出色全屏高清视频播放

支持服务器端高清视频和在线视频流畅播放。云终端支持最高可达1280\*1024、1440\*900和1920\*1080的主流显示分辨率。

## 流畅商务办公操作

用户独立的进行网上冲浪、网络游戏及ASP、Skype（即时通信，该功能目前仅支持Windows 7系统）、Private E-Mail（私人电子邮件）等互联网应用，还可以用于Office套装软件、半多媒体等任何Windows应用软件。

## 高效的端管理

服务端的管理软件，能让您快速在服务器端部署单一或多台云终端设备，并且能随时查看并更改客户端信息

## 一键升级固体

产品研发团队不会放弃对新科技的追求，我们长期的提供更新技术以及更稳定的系统，让不论身处何方的您，只需一键，便可以享受科技带来的创新

## 32位真彩色

云终端为您呈现更绚丽的图片预览及影音视觉效果。

## 部署方便

采用了微软操作系统所通用的RDP协议，无需专业要求，即可以完成服务器及终端机的部署

## 软件共享

完全免费共享WINDOWS服务器操作系统，以及操作系统下所安装的各种软件，完全无需再授权，完全正版，极大节省了二次软件费用

## 高保质音频

具有高保质音频输入及输出，给您欣赏大片，音乐以及与家人，同人语聊，提供了愉悦视听享受，并为语音教室，会议室，呼叫中心等的场景，提供了必须的技术支持

## U盘存储

高速USB2.0接口，登录虚拟机后可以使用U盘、移动硬盘等外接存储设备。

## 网络打印

支持网络打印机。

## 双屏显示

云终端同时具备VGA接口和HDMI高清输出接口，一个云终端设备可以同时连接两台不同接口的显示器。满足同时接电脑显示器，以及电子白板，投影仪等的需求

## 产品规格参数： 远程连接设置

插上电源适配器，系统进入欢迎使用的界面。

注：进入远程连接前，请在控制面板下根据显示器设置匹配的分辨率；根据实际网络情况选择网络设置，其它功能视个人需求设置

## 查找主机

此功能会自动搜索出所有安装ShinePlayer播放器的主机（在此之前，服务器需安装我司研发的播放器软件），用光标选中搜索出的主机记录，直接双击或点击右边的“连接”，进入登录界面，输入用户名、密码、域、端口信息进入远程系统。

注：因网络延时原因出现刷新不出符合条件的主机时，也可以点击右边“刷新”功能手动刷新或重启盒子。

## 配置与快捷方式

设置登录主机相关信息的快捷方式。

**配置：**如果在配置下的主机1输入IP地址、用户名、密码、端口、域信息点保存后，以后每次可以点“使用捷径”下的主机1信息则可以快速登录。

**自动：**选择后，则每次开机会默认自动进入此主机。

如果需要取消或修改开机默认进入主机的功能，断开远程系统再进入配置项下修改即可

**注：**当远程服务器未加域时，则无需输入域

端口信息默认为3389，当远程服务器有修改时，则需要输入修改的端口，未修改时，则无需再输入。

## 关机与本机IP

**关机：**点击则对盒子进行关机、重启、锁定管理

当点击“关机”后，指示灯变红，盒子进入省电状态，需要唤醒时则按一次待机/重启按键。

当点击“重启”时，则重启盒子。

当点击“锁定”时，界面处于锁定状态，“锁定”标识切换为“解锁”，点击一次则解锁。

本机IP:网络连通时，则显示盒子的IP地址。

## 控制面板

控制面板密码：默认密码为空

共有八项设置：网络、显示与声音、外设与启动、日期与时间、密码、升级与恢复、语言选择、系统信息。

## 常见问题解答

---

什么是RDP连接？

RDP是Remote Display Protocol（远程显示协议）的缩写，是微软公司基于多用户Windows系统开发的远程连接协议。主要用来连接装有终端服务的Windows 2000 Server或Windows Server 2003服务器。

本产品支持目前市场上的以下几种主流格式：RMVB、RM、avi、mp4、mkv、flv、wmv。首先检查文件格式是否在本产品的支持范围内，对于不属于本产品可支持的格式，有可能存在不能播放的现象；如果支持的文件格式不能播放，请用电脑播放该文件，如果仍不能播放，则可能文件已损坏。

盘不被识别

请先退出远程界面，回到欢迎使用下的控制面板，进入外设与启动下查看，并确认禁用U盘项未被选中，如果仍不能识别到，请把U盘插到电脑端确认U盘是否损坏

网线已正确连接，盒子端开机的欢迎使用界面不能刷新出主机信息

请先确认主机端有安装授权的ShinePlayer播放器，手动点刷新标识，如果仍不能刷新出来，请在服务器主机开始—运行—输入services.msc,打开服务管理器，查看TerminalService是否启动，请将此服务设为启动

## 怎么安装播放器

请确认电脑上有安装dotNetFx服务，如果没有请先安装，再将播放器安装包放在服务器主机任意目录下，解压后双击setup.exe文件，开始安装，完毕后重启电脑；开机后即可使用，注：如果电脑有安装360卫士类软件，安装时弹出提示框界面，请均选择允许使用。

## 播放器安装时出现代号为1001错误的提示

请进开始 - 》运行 - 》输入“CMD”，打开控制台；输入“sc delete TerminalService”后，回车，退出控制台，再重新安装

## 远程下播放音视频没有声音

请先退出远程界面，回到欢迎使用下的控制面板，查看显示与声音项下的静音是否被选中；如果此操作后视频仍没声音，请查看任务管理器应用程序下是否开启音乐播放任务，如果有请结束，再关掉播放器后再重新打开，否则会干扰

## 怎么修过改服务器的端口

打开“开始 运行”，输入“regedit”，打开注册表，进入以下路径：[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\Wds\rdpwd\Tds\tcp]，看见PortNumber值了吗？其默认值是3389，修改成所希望的端口即可，例如3380，注意使用十进制。

2、再打开[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp]，将PortNumber的值（默认是3389）修改成端口3380，注意使用十进制。如果是XP或2003系统，此时重启电脑后，就可以用3380端口进行远程桌面连接。

### 3、在Vista和Win

7下，光修改以上两处的端口为3380，客户端是无法进行远程桌面连接的。究其原因，原来Vista和Win 7加强了自带防火墙的功能。也需要通过修改注册表的方式来修改防火墙策略。打开[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy\FirewallRules]，将RemoteDesktop-In-TCP的值中包含3389的数据改成3380，并再打开[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]，将RemoteDesktop-In-TCP的值中包含3389的数据改成3380，并保存，重新启动电脑才会生效，那么以后远程登录的时候使用端口3380就可以了。

设置了显示器不支持的分辨率，盒子端无显示，怎么办

可以长按待机/重启键，重新启动后分辨率会自动恢复到默认的720P，界面即正常显示

个别显示器无论设哪个分辨率都达不到最佳效果

在显示器端调出面板上菜单，选择自动调整尺寸画面

盒子在控制面板选择32位色后，远程下桌面图标仍显示效果模糊

需要在电脑服务器主机上进行设置，按以下方式即可：

当虚拟机的操作系统为Win7系统，进控制面板—外观和个性化—调整分辨率—高级设置—监视器—颜色—真彩色（32位）保存，则OK.

当虚拟机的操作系统为Windows XP系统，进入虚拟桌面后，在任务栏单击“开始”>“运行”，显示运行窗口，在运行窗口输入命令“mmc”，单击“确定”

详情了解请直接联系商务

联系人：盛意兰

QQ在线：2496319424

电话：0755-82172260

手机：13823723021

办公地址：深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室

工厂地址：深圳市坪山新区坑梓镇梓横西路49号创兆产业园

公司网站：<http://www.thinstation.cn>

阿里巴巴：<http://fanliankj.cn.alibaba.com>

E-mail:[fanlian@thinstation.cn](mailto:fanlian@thinstation.cn)

产品介绍视频：[http://www.tudou.com/home/item\\_u30285802s0p1.html](http://www.tudou.com/home/item_u30285802s0p1.html)