

## 室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装

产品名称	室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	15.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装在小区或者家里，重要、常用、能给予我们实际生活帮助的就是通信产品，室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装一个好的通信产品能带给我们便捷，带给我们欢乐，带给我们工作压力之外的愉悦。室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装如今三八节马上要到了，在各个商家厂家大惠战活动中，众多的通信品牌都加入到了促销

的行列，室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装不管是室外光纤分纤箱、光缆分线箱、光纤分线箱、光纤配线箱、室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装光纤配线柜、ODF单元箱、光缆交接箱、光交箱、三网合一箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光分路器箱还是ODF光纤配线架，都有诸多品牌提供选择，而且价格可是比平时优惠不少的哦。室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装小编为大家推荐优质实惠的供应商宁波普纬达通信设备有限公司，下面一起来看看吧。

今天宁波普纬达通信给大家带来这款室外光纤分纤箱图片介绍下面是他的详细介绍|室外8芯光纤分纤箱，光纤分线箱防水安装如有需要请联系我们我们会给您带来不一样的服务。

产品名称：光缆配线箱

产品描述：光缆配线箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。

产品特点：可灵活配置1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器,安装方便接入光缆经开口密封圈进入箱体，在不砍断的情况下完成分歧和管理；尾纤、光纤盘储空间充足；合理的全程走纤路由设计；光纤弯曲半径不小于30mm；光缆、分歧光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自、互不干扰；适合FC、SC、ST等多种适配器，配置灵活、安装快捷。

12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

2、主要技术指标 插入损耗： 0.2dB UPC回波损耗： 50dB APC回波损耗： 60dB 插拔耐久性寿命： > 1000次3、防雷技术指标箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V

六、使用方法：1）将光缆穿过“防水接头

”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的

加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。安装箱体：

1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2、在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4 自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

#### 四、布线操作说明：

1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米 光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2、如光缆需要掏接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后 直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3、将光纤清洁，0.25mm 的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC 绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

