

维修销售南瑞DO保护装置CJXN/VZRLY02A-RCS-9601板卡

产品名称	维修销售南瑞DO保护装置CJXN/VZRLY02A-RCS-9601板卡
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞DO保护装置CJXN/VZRLY02A-RCS-9601板卡

显示面板

LED板为一块相对独立的板卡，由LED指示灯和ARM7处理器组成，它通过内部总线接收DSP插件的数据完成LED指示灯的显示控制，同时提供一个RS-232调试接口，波特率为115200bps，便于调试人员通过PC机下载程序和查看装置运行状态。

4.10 直流电源模块（NR1301S）

电源插件具有很宽的输入范围，为88VDC~264VDC。两级高频DC/DC变换，采用BOOST+FORWARD电路，提高电源的稳定性。输出采用同步整流，提高效率，两级总效率>81%。具有优良的抗干扰性能。

电源插件的001-003端子为装置输出的闭锁和报警空接点，001端子为公共端，闭锁为常闭接点，报警为常开接点。

电源插件的004-006端子为另外一组闭锁和报警空接点。

电源插件的 007、008 端子为 24V 电源输出端子。

电源插件的 010、011 端子为电源输入端子，其中 010 为 DC+，011 为 DC-。输入电源的额定电压为 220V 和 110V 自适应，其它电压等级需要特别订货，投运时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同。

电源插件提供 012 端子和接地柱用于装置接地。应将 012 端子接至接地柱然后通过专用接地线接至屏柜的接地铜排。

良好接地是装置抗电磁干扰*重要的措施，因此装置投入使用前一定要确保装置良好接地。