

无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块

产品名称	无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块
公司名称	江阴鼎智自动化科技有限公司
价格	4400.00/套
规格参数	品牌:无锡厚德 型号:HZW-6A 型号:HZW-7A
公司地址	江阴市皮弄路83号
联系电话	0086-51080629366 13301529366

产品详情

概述：

无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块集成了前置器，变送器的功能，仅需要探头、延长电缆配套。具有分体式的所有功能，省却了前置器，使得监测的组件进一步减少，可靠性大大提高。主要监测旋转机械转子的轴向相对于轴瓦的位置。

无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块技术参数：

供电电源：24VDC \pm 10%

输入信号：接受电涡流传感器探头信号，灵敏度8.0V/mm或4.0V/mm

量 程：4mm或2mm

显示方式：四位0.28英寸LED数字显示

LED指示：OK（正常）绿色；Alert、Danger（报警、危险）红色

测量误差：< 1%满量程

电流输出：4~20mA有源，输出负载： 500

报警设置：满量程

继电器：节点容量5A/30VDC或5A/220VAC，密封：环氧树脂

复位方式：手动（现场Reset按钮、遥控报警复位端子）

外形尺寸：120×90×75 mm

安装方式：导轨安装或就地安装

导轨安装：35mm标准导轨

安装尺寸：90×80mm（就地安装）

重量：约660g

无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块订货代号：

HZW-6A-A -B -C -D （一体式轴向位移变送器）

HZW-7A-A -B -C -D （分体式轴向位移变送器）

选型说明：

量程范围A：1* — -1.0 ~ +1.0mm

2 — -1.5 ~ +1.5mm

3 — -2.0 ~ +2.0mm

报警输出B：1* —环氧树脂密封继电器；2 —无报警

缓冲输出C：1 —原始信号的缓冲输出；2* —无缓冲输出

安装方式D：1* —就地安装；2 —导轨安装

无锡厚德HZW-6A-7A型轴向位移变送器模块

选型举例：HZW-6A-A1-B1-C1-D1；HZW-6A-A2-B2-C1-D2；HZW-6A-A3-B2-C2-D2

HZW-7A-A1-B1-C1-D1；HZW-7A-A2-B2-C1-D2；HZW-7A-A3-B2-C2-D2

变送器部分：

无锡厚德振动变送器：HZD-B-1，HZD-B-I，HZD-B-X

无锡厚德振动变送器：HZD-B-2，HZD-B-II

无锡厚德振动变送器：HSD-B-4-A2，HSD-B-4-A5

无锡厚德振动变送器：HSD-B-5-A2，HSD-B-5-A5

无锡厚德振动变送器：HSD-B-5X-A2

无锡厚德振动变送器：HSD-8005-A5

无锡厚德振动变送器：HSD-B-6B-A2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-8-A2，HSD-B-8-A4，HSD-B-8-A5

无锡厚德振动变送器：HSD-B-8B-A2，HSD-B-8B-A4，HSD-B-8B-A5

无锡厚德振动变送器：HSD-B-8C-A2-B1，HSD-B-8C-A3-B2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-8T-A2-B1，HSD-B-8T-A3-B2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9A-A2-B2-C2-D2-E1，HSD-B-9A-A5-B2-C2-D2-E1

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9D-A2-B1-C1-D1-E1，HSD-B-9D-A2-B,2-C1-D1-E2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9F-A2-B1-C1-D1-E1，HSD-B-9F-A2-B,2-C1-D1-E2

无锡厚德两线制双通道变送器：HSD-B-9G

无锡厚德两线制防爆振动变送器：HSD-B-5i-A2，HSD-B-5i-A5

无锡厚德两线制防爆振动变送器：HSD-B-6d-A2-B1，HSD-B-6d-A3-B2

无锡厚德防爆电子振动开关：HSD-B-3-A1-B2-C1-D1，HSD-B-III-A1-B2-C1-D1

无锡厚德一体化轴振动变送器：HSD-Z-6A-A2-B1-C2-D1，HSD-Z-6A-A2-B2-C2-D2

无锡厚德两线制轴振动变送器：HSD-Z-6B-A2-B1

无锡厚德两线制轴振动变送器：HSD-Z-6C-A2-B1，HSD-Z-6C-A125-B00

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-6-A1-B2-C2-D2，HSD-Z-6-A2-B2-C2-D2

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-7A-A2-B1-C2-D1

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-9F-A2-B1-C2-D2-E2

无锡厚德一体化轴位移变送器：HSD-6A-A1-B1-C2-D1

无锡厚德轴位移变送器：HSD-7A-A1-B1-C2-D1

无锡厚德键相变送器：HSD-6A-A2-B1

无锡厚德键相变送器：HSD-7A-A2-B1

无锡厚德转速变送器：HZS-04-9A-A1-B1-C1-D2-E3-F1

无锡厚德三线制行程位移变送器：HTD-3-A1，HTD-3-A2，HTD-3-A3

无锡厚德六线制行程位移变送器：HTD-6-A1，HTD-6-A2，HTD-6-A3

无锡厚德电子振动开关：HZD-B-3A-A2-B2-C2-D2-E1，HZD-B-3A-A5-B2-C2-D2-E1

无锡厚德位移变送器：HTD-I

无锡厚德温度变送器：HWD-IV-A2-B3

无锡厚德模拟量输入输出模块：HADA-I-A1，HADA-II-A2

无锡厚德模拟量电流隔离模块：HGC