

家用逆变器

产品名称	家用逆变器
公司名称	四川博开电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市锦江区工业园区锦盛路138号
联系电话	02887796011 18081168119

产品详情

· 概述

这是一款以直流转换为交流具有自动充电功能的逆变器，具有不间断电源UPS的功能。

此逆变器支持直流转换交流，当交流线接到插孔时，机器将自动对设备充电并开始连接工作，在UPS模式下，它可作为备用电源为设备中。

· 性能

自动切换到电池

可选择的输入电压范围

高效的直流转换为交流，最小的能量损耗

架塔式设计，方便摆放

内置充电器

内置放大充电器智能2级充电控制可进行有效充电并能防止过度充电

有过载保护功能

当交流恢复自动切换

多功能的LED指示灯和蜂鸣警告

· 适用范围

电扇，灯具，节能设备，电视，音响，手提电脑，台式电脑等。

· 技术参数



型号	HIG500	HIG1000	HIG2000	
容量	VA/W	500VA/300W	1000VA/600W	2000BVA/
输入	常态电压	110V/120VAC 或 220/230/240VAC		
	电压范围	90-145VAC 或 170-280VAC (精密范围)		
		50-145VAC 或 90-280VAC (宽泛范围)		
输出	电压	120VAC 或 230VAC		
	电压标准 (电池模式)	+10% / -18%		
	频率	50Hz 或 60Hz		
	频率标准 (电池模式)	+ / - 0.1Hz		
	输出波形	修正弦波		
电池 & 充电	充电电流	8Amp+ / -1Amp	10Amp+ / - 1Amp	10Amp+ / -
	DC 电压	12V+ /-0.2V	12V+ /-0.2V	24V+ /-
	过充保护	14.5V+ / - 0.3V 充电停止和故障		29V+ / - 0.6V 充电
转换时间	标准	4ms		
效率	AC to AC	>95%		
	DC TO DC	>80%		
指示	AC 模式	绿灯亮或闪		
	电池模式	黄灯亮或闪		
	电池充电模式	绿灯每2秒闪烁		
	过载	红灯每0.5秒闪烁		
	故障	红灯亮		
声响报警	电量不足	每两秒声响		
	过载	每0.5秒声响		
	故障	连续声响		
保护	所有保护	过放,过充和过载		
环境	运行环境	0-40 ° C, 0-90% 相对湿度 (不凝固)		

噪音

低于 55dB