

SIEMENS呼伦贝尔市中国西门子授权一级总代理商

产品名称	SIEMENS呼伦贝尔市中国西门子授权一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

一、模块简介SINAMICS V20变频器智能连接模块为您提供了一套智能调试方案，是一款集成了 Wi-Fi 连接功能的 Web 服务器模块。二、功能SINAMICS V20智能连接模块为您提供了一套智能调试方案，对变频器基于Web访问，从而对变频器进行快速调试、参数设置、JOG、监控、诊断、数据备份与恢复等操作。三、连接设备可连接设备有：带无线网卡的传统PC、平板电脑或智能手机。注意：a.支持的zui小分辨率为320*480像素。b.无线通讯距离（无屏障）zui大可达140m，但该值可能随环境条件发生变化。c.将模块安装于V20之前，如果存在RS485通讯,必须选通过BOP将P2010[1]设置为12（115.2kbps）。四、无线网络连接的操作步骤：1、将模块安装至变频器，并将模块的电源开关滑动至“ON”档给模块上电。2、启用PC/移动设备内的Wi-Fi接口。如需在PC上建立无线网络连接，确保自动IP设置已启用。3、搜索SINAMICS V20的无线网SSID，例如：“V20 smart access_a4d3e1”。4、输入无线网络密码启动连接（默认密码：12345678）。5、在PC或移动设备浏览器的地址栏中输入（http://192.168.1.1）打开V20网页。6、输入新密码，8至12个字符，于以下三类字符：字母：A-Z、a-z；数字：0-9；特殊字符：_、-、~、!、@、#、\$、%、^、&及*，不可使用空格。按下按钮确认，模块自动重启。7、输入新设置的Wi-Fi密码启动连接。重复执行第5步访问V20网页。五、无线网络链接示例Windows 71. 点击PC任务栏中的图标2. 选择目标网络并输入无线网络密码启动连接。Android/iOS进入平板电脑或智能手机的Wi-Fi界面，选择网络并输入无线网络密码启动连接。六、复位Wi-Fi配置变频器处于上电状态时，按下模块上的复位按钮可将Wi-Fi配置恢复至默认设置：Wi-Fi (SSID), V20 smart access_xxxxxx, “xxxxxx”代表模块MAC地址zui后六个字符。Wi-Fi 密码 Wi-Fi password: 12345678频率通道 Frequency channel: 1 说明：在按下复位按钮复位Wi-Fi配置之前，请先检查模块上的状态LED的颜色。只有在状态LED显示绿色常亮/黄色常亮或呈绿色闪烁时，按下复位按钮才可成功执行Wi-Fi配置复位。