

Resden雷斯顿蓄电池6FM-80 免维护蓄电池

产品名称	Resden雷斯顿蓄电池6FM-80 免维护蓄电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷斯顿蓄电池 型号:6FM-80 容量:80AH
公司地址	北京市平谷区滨河街道
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

Resden雷斯顿蓄电池6FM-80 免维护蓄电池

雷斯顿铅酸蓄电池的注意事项

铅酸蓄电池使用在自然通风良好，环境温度好在 25 ± 10 的工作场所。

铅酸蓄电池在这些条Resden雷斯顿蓄电池6FM-80 免维护蓄电池件下使用将十分安全：导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。

安装注意事项

雷斯顿蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

雷斯顿蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装未Resden雷斯顿蓄电池6FM-80 免维护蓄电池端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用****之类的灭火器

具。

雷斯頓蓄電池與充電器或負載連接時，電路開關應位於“斷開”位置，並保證連接正確：蓄電池的正極與充電器的正極連接，負極與負極連接。

運輸、儲存

由於有的電池重量較重，必需注意運輸工具的選用，嚴禁翻滾和摔擲有包裝箱的電池組。

搬運電池時不要觸動極柱和安全閥。

雷斯頓蓄電池為帶液荷電出廠，運輸中應防止電池短路。

雷斯頓電池在安裝前可在0~35℃的環境下存放。Resden雷斯頓蓄電池6FM-80免維護蓄電池存放，但存放不能超過六個月，超過六個月儲存期的電池應充電維護，存放地點應清潔、通風、乾燥。

一般的蓄電池鉛酸蓄電池是由正負極板、隔板、壳体、電解液和接線樁頭等組成，其放電的化學反應是依靠正極板活性物質(二氧化鉛和鉛)和負極板活性物質(海綿狀純鉛)在電解液(稀硫酸溶液)的作用下進行，其中極板的柵架，傳統蓄電池用鉛錫合金製造，免維護蓄電池是用鉛鈣合金製造，前者用錫，後者用鈣，這是兩者的根本區別點。不同Resden雷斯頓蓄電池6FM-80免維護蓄電池的材料就會產生不同的現象：傳統蓄電池在使用過程中會發生減液現象，這是因為柵架上的錫會污染負極板上的海綿狀純鉛，減弱了完全充電後蓄電池內的反電動勢，造成水的過度分解，大量氧氣和氫氣分別從正負極板上逸出，使電解液減少。用鈣代替錫，就可以改變完全充電後的蓄電池的反電動勢，減少過充電流，液體氣化速度減低，從而減低了電解液的損失。

由於免維護蓄電池採用鉛鈣合金柵架，充電時產生的水分解量少，水份蒸發量低，加上外壳採用密封結構，釋放出來的硫酸氣體也很少，所以它與傳統蓄電池相比，具有不需添Resden雷斯頓蓄電池6FM-80免維護蓄電池加任何液體，對接線樁頭、電線腐蝕少，抗過充電能力強，起動電流大，電量儲存時間長等優點。