

上海2000W纯正正弦波逆变器 灿普 电信专用逆变器 太阳能逆变器

产品名称	上海2000W纯正正弦波逆变器 灿普 电信专用逆变器 太阳能逆变器
公司名称	上海可鑫光电科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区沈砖路建新221号1幢2层A区227室
联系电话	13917250225

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	灿普 可鑫
型号：	2000W	类型：	风能逆变器
产品认证：	CE	电路拓扑结构：	全桥式
输出电压波形：	正弦波	输入电压范围：	12-24-48 (V)
输出电压：	220 (V)	输出功率：	2000 (W)
逆变效率：	90 (%)	电压调整率：	0.5 (%)
负载调整率：	0.6 (%)		

输出	输出电压	100/110/120/220/230/240vac
	功率	2000w
	峰值功率	4000w
	输出波形	纯正正弦波
	输出频率	55 ± 2 60 ± 2 50 ± 2
	输出电压误差值	low & high 5%
	usb 输出电压	没有
	led 显示	显示工作状态，和错误状态
输入	静态电流	< 1a

保护	输入电压	12v、24v、48vdc
	工作电压	12v、24v、48vdc 10-15vdc
	fuse	40*5a
	欠压保护电压	9.5dc ± 0.5v
	过温保护	70
	欠压报警	10dc ± 0.5v
	输出短路，过温，过载，欠压保护	逆变器的保护都是自动恢复
其它	过载关断	3000w
	过压关断	15.5v
	产品尺寸cm	41.6*16.5*8.5
	产品净重kg	4.3
	毛重kg	4.73
	内盒尺寸cm	45.5*23*15
	外箱尺寸cm	
	包装重量	
	包装数量	4pcs/ctn
	冷却方式	风机
包装	彩盒	

正弦波逆变器使用

1) 电源选择

必须由蓄电池或者汽车电烟器提供电源。根据产品的不同可选择12v、24v、48v。

2) 连接逆变器到电源

关掉逆变器和所有装置的开关于“off”状态

a: 电池供电：把电池的负极连接到逆变器的黑色接端子(-)，电池的正极连接到逆变器的红色接线端子(+)

b: 汽车电烟器供电：电烟器的专用连线按照红线对逆变器红端子，黑线对逆变器黑端子连接好后，把电烟器的插头插到汽车电烟器即可。

3) 连接逆变器到用电器

确保负载电源是逆变器的标称电源，并且启动电流不能超过逆变器的峰值容量。连接完逆变器和用电器后，打开逆变器和用电器。

应用范围：

正弦波逆变器广泛运用于各类：家用、航空、应急、通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、太阳能及风能发电领域等需要应急后备电源的场所。