

# 刻锐家庭防盗报警器 LCD液晶防盗报警器 工厂批发防盗报警器

产品名称	刻锐家庭防盗报警器 LCD液晶防盗报警器 工厂批发防盗报警器
公司名称	深圳市思科瑞电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区三围航城大道兆丰工业园A栋6楼
联系电话	0755-29927635 15811841469

## 产品详情

报警喇叭声强：	110 (dB)	录音留言时长：	10 (S)
电话号码位长：	31 (位)	报警接收方式：	无线 有线 兼容
储存电话号码：	6 (个)	无线接收频率：	315 433 可选 (MHz)
报警项目：	多功能	工作电压：	9 (V)
类型：	电话报警器	密码设置功能：	有
型号：	KR-5800	品牌：	刻锐
装箱数：	20套/箱 10套/箱		

本机特点 大屏幕蓝色背光中文显示，99个无线防区、4个有线防区

每个防区有8种类型可选，4组定时布撤防智能全自动控制

isd自动留言录音并内嵌人工语音，异地远程监听远程布撤防

高精度时钟芯片，主机黑匣子功能，精确查询报警时间及防区号

主机可学习150个遥控器及150个探测器

不同防区可以拨打预设的号码组合，即使掉电也不丢号码

本报警器共有99防区。每个防区有八种防区类型：

1.普通防区：主机在布防状态或留守布防状态下才工作，撤防时没有反应。

2.留守防区：

是指当主机进入留守布防状态下（按主机键盘上的留守键或按遥控器的留守布防键），防区类型是留守防区内的探测器被触发不会报警。（说明：例某用户装了二个配件，一个是门磁，一个红外探测器,门磁在1防区，红外在60防区（留守防区），这时用户按遥控器的留布防键使主机进入留守布防状态，这时用户在家里走来走去，红外探测器会探测到人体的移动而发出信号，但主机不响应，但当为1防区（普通防区）的门磁被拉开时，主机会立即报警）

3.智能防区：当防区的探测器触发一次系统不会立即报警，要在第一次的触发后30秒之内有再次触发才会报警

4.紧急防区：不管布防还是撤防状态，只要探测器触发就报警。一般用在接烟雾感应器，燃气探测器和紧急按钮等。

5.关闭防区：不管布防还是撤防状态，探测器触发不报警。

6.门铃防区：在撤防状态，门铃防区内的发射器被触发时，主机会提示“叮咚”的门铃音。当主机在布防状态或留守布防状态下被触发会报警。

7.迎宾防区：在撤防状态，迎宾防区内的发射器被触发时，主机会提示“欢迎光临”。当主机在布防状态或留守布防状态下被触发会报警。

8.老人求助防区：不管布防还是撤防状态，老人求助防区的发射器被触发，主机会语音提示“老人求助”，并拨打第7，8，9组号码。

配件参数：

输入电压：dc9v-12v

待机电流：< 25ma

报警电流：< 450ma

无线频率：315/433/mhz，2262/1.5-4.7m，ev1527/300k

后备电池：ni-hiaaa\*6dc7.24v

警号响度：110db

配件参数：本报警器可以兼容pt2262编码,pt2240编码和ev1527编码。

使用pt2262编码时，震荡电阻建议使用1.5m-4.7m，使用ev1527编码时，振荡电阻用300k，数据码建议用1010。